

安装指南

用于 *Kodak* i1200/i1300 型系列扫描仪

包装中的物品

- *Kodak* i1200 型系列扫描仪或 *Kodak* i1300 型系列扫描仪
- 输出托盘
- USB 2.0 电缆
- 电源
- 电源线束
- 样品清洁套件

欢迎手册包含

- 安装和应用程序光盘
- 注册表
- 英文印刷版《使用指南》
- 印刷版《快速提示指南》
- 服务联系表
- 其他信息小册子

注：可以在《使用指南》和其他支持文档中找到有关以下步骤的附加说明。

1

连接输出托盘

- 如图所示，沿中间导轨将输出托盘滑到扫描仪平台下。



输出托盘可放置在不同位置。有关详细信息，请参阅《用户指南》第 3 章标题为“调整输出托盘”的部分。

2

安装 *Kodak* 驱动程序软件

- 将 *Kodak* 扫描仪安装光盘放入 CD-ROM 驱动器。安装软件将会自动启动。
- 选择 **Install Scanner Software**（安装扫描仪软件），然后按照画面上的说明执行。

3

连接电源线

仅使用随您的扫描仪提供的电源。

- 选择适当的交流电源线。
- 将适用于您的电源类型的电源线连接到电源。



- 将输出电源线从电源插接到扫描仪的电源端口上。
- 将电源线的另一端插入墙上插座。

4

连接 USB 电缆

- 将 USB 电缆的 B 端连接到扫描仪 USB 端口。



- 将 USB 电缆的 A 端连接到您计算机上的正确 USB 端口。



5

打开电源

- 按下扫描仪背面的电源开关以打开扫描仪电源。



注：扫描仪将会进行初始化程序。完成测试并准备就绪扫描时，LED 指示灯将会停止闪烁并保持绿色固定亮起。

6

软件将会识别扫描仪


您的操作软件现在将自动检测扫描仪。“新硬件向导”将启动。按照画面上的说明执行。

注：若连接了平板，“新硬件”画面将分别为扫描仪显示一次及为平板显示一次。当扫描仪被识别后，您的扫描仪已成功安装。

7

设置测试扫描

- 在进纸盘中放置一份文档以进行扫描。
- 选择**开始>程序>Kodak>Document Imaging>Scan Validation Tool**（扫描验证工具）。“扫描验证工具”对话框将会显示。
- “驱动程序类型”选择 **TWAIN**，“驱动程序”则选择 **Kodak Scanner: i12XX 或 i13XX**。显示“扫描验证工具”对话框：



8

扫描影像/验证

- 若影像查看器窗口未打开，请单击其中一个“查看”按钮。
- 单击图标。所扫描的文档将在影像查看器窗口中显示。
若文档正确扫描，则您的扫描仪已完成安装及验证。**恭喜您！**
现在您可以安装您想要和扫描仪一起使用的第三方扫描应用程序软件。
若文档未正确扫描，请参阅 *Kodak* i1200 或 i1300 型系列扫描仪的《使用指南》以获取更多信息。

有关 *Kodak* 扫描仪和 *Kodak* 采集软件的更多信息，请造访我们的网站。

www.kodak.com/go/docimaging

随 *Kodak* i1200/i1300 型系列扫描仪提供：

- **Kodak 采集软件 Lite** 版本只需数分钟安装，可帮助自动化您的采集工作流程。能够以标准影像文件格式进行影像扫描、查看和存储。
- **Nuance ScanSoft OmniPage Pro 14** 消除了重新打字的需要，节省时间和金钱。纸张及 PDF 文件可立即转换为您最喜爱的 PC 应用程序格式。
- **Nuance ScanSoft PaperPort® 10** 是最容易将大叠纸张和照片转为有条不紊的数字 PDF 文件的方法，可让您快速查找、使用及共享。

Kodak (China) Limited
Beijing Liaison Office
Beijing Kerry Center, 9th floor
1 Guanghua Road, Chaoyang District
Beijing 100020,
PEOPLE'S REPUBLIC OF CHINA

北京朝阳区光华路 1 号
北京嘉里中心九层
邮编：100020

EASTMAN KODAK COMPANY
Document Imaging
Rochester, New York 14650
UNITED STATES

A-61562_zh-cn / 部件号 9E4482
2006 年 6 月

© Eastman Kodak Company 2006
Kodak 是一个商标

