GIORGIO ARMANI

SAMSUNG

GIORGIO ARMANI

使用说明书

版权信息

- Bluetooth® 是世界各地 Bluetooth SIG公司的注册商标。
 - 蓝牙 QD ID: B012968
- Picsel和Picsel Viewer™是Picsel技术公司的 商标。
- Windows Media Player[®] 是 Microsoft 公司 的注册商标。



重要安全措施

☑ 如未遵守以下注意事项,可能会引起危险或违反法律。

交诵安全第一

驾车时不要使用手机。如要通话, 请先停车。

加油时关机

在加油站 (维修站)或靠近易燃物品、化学制剂的地方,请勿 使用手机。

乘坐飞机时要关机

移动电话会告成于扰,在飞机上使用手机不仅危险而且是违法 的。

在医疗设备附近关机

医院或卫生保健机构可能会使用对无线频率敏感的设备。请严 格遵守所有规章和准则。

干扰

移动通信可能会受到无线电干扰。无线电干扰会影响手机的性 能。

遵守特殊规定

在任何地方都要遵守特殊规定。在禁止使用手机或可能产生干 扰或危险时,必须关闭手机。

防水

此手机不能防水, 请保持其干燥。

合理使用

仅在正常位置(耳边)使用手机。开机后,不要无故用手触摸 手机上端内置天线。

紧急呼叫

输入当地的紧急呼叫号码。按 [二] 键拨打。

手机放置干儿童触摸不到的地方

手机和其所有配件 (包括附件) 应放置于儿童触摸不到的地方。

配件和电池

请使用三星公司专用电池和配件,如耳机和充电器等。使用非三星配件可能会损坏手机并可能引起危险。

- 如果使用与手机不匹配的电池,可能引起爆炸。
- 请按照生产商的说明,处理欲废弃的电池。



长时间以非常高的音量用耳机收听可能会损坏您的 听力。

授权服务

必须由专业人员进行安装或维修。

关于更详细的安全信息, 见 46 页的 "健康和安全信息"。

本说明书简介

本使用说明书叙述有关如何使用手机的简明信息。如欲迅速掌握本手机的基本使用方法,请参照 "开始使用"和 "特殊功能"。

在本说明书中, 有下列指示图标:

- 表示您需要仔细阅读关于安全或手机功能的信息。
- → 表示您需要按下导航键,滚动到指定的选项,然后选择该洗项。
- [] 表示手机上的按键。例如[~]。

本手机的特殊功能



触摸屏

手机有触摸显示屏。用手指触摸屏幕, 即可使用所需功能。



• 照相机和摄像机

使用手机内置的照相机拍照或录像。



与 Windows Media Player 同步

从 Windows Media Player 将音乐文件直接传送至手机。



• 音乐播放器

将手机用作音乐播放器,播放音乐文件。 收听音乐时,可使用部分其它手机功能。



图片编辑器

编辑或装饰图片。



• 打印照片

打印照片, 可留住您最美好的瞬间。



• 脱机模式

在飞机上,将手机切换到脱机模式,以便 使用手机的非无线功能。



• 蓝牙

使用无线蓝牙技术连接其它设备,并传送 媒体文件和个人数据。还可使用立体声蓝 牙耳机,欣赏优质的立体声音乐。



• 文件浏览器

打开手机上各种格式没有损坏的文件。



• 电子邮件

发送和接收带有图片、视频和音频附件的电子邮件。



• SOS 信息

在紧急情况下向家人或朋友发送 SOS 信息求救。

▋目录

配件介绍	8
您可能拥有下列配件	
开始使用	9
使用手机的初始步骤 手机的安装和充电 开机和关机 手机部位图 按键 显示屏 使用功能表 输入文本	
根据需要设定手机	19
特殊功能	22
开始使用通话功能、照相机、音乐播放器、WA 其它特殊功能 拨打 / 接听电话 使用照相机 播放音乐 浏览 Web 使用电话簿	
发送信息 查看信息 使用蓝牙无线技术	32
功能表功能	35
列出所有功能选项	
健康和安全信息	46

■功能表

如欲进入功能表模式, 在待机状态下触摸 ****。

1 记录

- 近期联系人 1
- 未接来电
- 3 已拨电话
- 4 已接来电
- 5 全部删除
- ē IP 电话
- 区号信息
- 8 通话管理器

2 电话簿

- 联系人列表 2 添加新联系人
- 3 分组
- 4
- 快速拨号
- 5 我的名片
- 电话簿管理
- 8 服务号码1

3 音乐播放器

4 浏览器

- 主页尽搜 2
- 3 三星乐园主页 4 输入网址
- 当签 5
- 存储页
- 7 历史
- 8 浏览器设定
- 流媒体设定2

信息

- 新建信息
- 2 3 我的信息
- 模板
- 4
- 全部删除设定 5
- 6
- SOS 信息 存储器状态 7

我的文件

- 图片
- 录像 2 3
- 音乐
- 4 声音
- 5
- 其它文件 存储卡3 ĕ
- 存储器状态 7

7 日历

8 照相机

9 蓝牙

10 应用

- 1 录音机
- 23 图片编辑器
- 图片印章
- 游戏 4
- 5 6 世界时间
- 计算器 ž
- 换算 8
- 定时器
- 9 秒表 备忘录 10
- SIM 卡应用¹ 11

12 设定

- 时间和日期
- 话机设定 显示屏设定
- 2 3
- 4 声音设定
- 灯光设定 网络服务 5
- ž 保密设定
- 8 连接设定
- 9 存储器状态
- 10 出厂设置
- 1. 只在 SIM 卡支持时可以使用。
- 2. 只在服务提供商支持时可以使 用。
- 3. 只在将存储卡插入手机时可以 使用。

■配件介绍

您可能拥有下列配件

- 手机
- 旅行充电器
- 电池
- 皮套
- 使用说明书

可向当地的三星经销商购得各种配件。




- ✓ 随手机提供的配件和三星经销商出售的配件可能随国家地 区的不同而不同。
 - 购买的配件(电池, 充电器等)只能用在与之相配套的三 星原装产品上。
 - 购买的配件(电池, 充电器等)用在其它产品上而出现问 题时,将不给予保修。


开始使用

使用手机的初始步骤

手机的安装和充电



取下电池盖




开始使用

开机和关机


开机	 按住 [☎]。 必要时,输入 PIN 码并点击 ▼。
关机	按住[♠]。

手机部位图

前视图



后视图



☑ 您可以锁定显示屏和按键,以防无意中按下任何按键 引起手机意外操作。如欲锁定或解锁,按住 [HOLD]。

按键

发打或接听电话。 在侍机状态下,按下此键可查看最近已拨、 未接或已接的电话。

(香) 结束通话。 在功能表状态下,按下此键取消输入并返回 待机模式。


调节手机音量。

- 接住此键,可锁定显示屏和按键或解锁。
- 直上。 在特机模式下,按住此键可打开照相机。 在照相机模式下,可进行拍照或录像。

显示屏

屏幕设置

您的手机屏幕是触摸屏。此触摸屏仅支持手指触摸。不支持 手指甲,手写笔或者其他手写工具。



- ☑ 在日历或时钟上迅速向左或向右移动手指,可从一项切换到另一项。
- ☑ 当一段时间未使用手机时,屏幕变黑。此时如果发生 一事件屏幕会变亮,但此时屏幕处于自动锁定状态, 必须按下任意按键激活屏幕,才可进行其它操作。

图标

屏幕最上一行可显示下列图标,以表示手机状态。显示屏上 显示的图标可能随所在国家或服务提供商而异。

	信号强度
6	GPRS 网络
æ	连接到 GPRS (2.5G) 网络
	在 GPRS (2.5G) 网络中传输数据
E	EDGE 网络
43	连接到 EDGE 网络
	在 EDGE 网络中传输数据
6	正在接通或通话
X	不在服务区或处于脱机模式;您不能拨打或 接听电话
ă	启用 SOS 信息功能
0	浏览 Internet
R	漫游网络
e	启用呼叫转移功能(仅 SIM 卡支持时显示)
益	住宅区,如果已申请相应服务
	办公区,如果已申请相应服务
3	连接蓝牙免提车载套件或蓝牙耳机
*	启用蓝牙

开始使用

ar	与计算机同步
95	正在播放音乐
g j	暂停播放音乐
	插入存储卡
4	设定闹钟
*	启用安静模式 (振动)
×.	启用安静模式 (静音)
ð	振铃类型 • ♪: 乐曲 • 圖: 振动 • 沙: 先振动后乐曲 • 』: 逐渐提高音量
9	通话过程中启用悄悄话模式
0×	通话过程中启用闭音模式
	新信息 ■ 2 短信息或彩信信息 ■ 2 : 电子邮件 ■ 2 : 语音信息
•	电池电量

使用功能表

选择选项

- 1. 用手指触摸所需指示图标。
- 触摸左或右箭头,可向左或向右滚动。 触摸并拖动滚动条,可向上或向下滚动。
- 3. 触摸显示的选项或功能。
- 4. 触摸 → 可返回上一级功能表。 按下[♠],可返回待机模式。

输入文本

改变文本输*》*

- 1. 在文本输入屏中,触摸当前字段。
- 2. 触摸**拼音**,并选择所需输入法。 触摸 **123** 或**符号**,可切换到数字或符号输入法。

拼音输入法

如欲输入汉字:

- 1. 触摸相应字母数字键,可输入拼音。显示屏上显示带有拼音的方框。
- 触摸方框中的左或右箭头,可滚动选择 拼音。
- 3. 触摸 1 。各汉字上会添加数字。
- 4. 触摸字母数字键, 可输入相应汉字。

笔画输入法	如欲输入汉字: 1. 触摸 1 至 5, 可输入笔画。当不确定要输入的笔画时,触摸 6。这样会插入占位符。显示屏上显示带有汉字的方框。 2. 触摸方框中的左或右箭头,可滚动选择
	汉字。3. 触摸 1 ○ 。 。
智能英文输入法	如欲输入单词: 1. 按下相应字母数字键,可输入整个单词。 2. 单词显示正确时,触摸 ☑ 可插入空格。如果未正确显示单词,重复点击 ₩→,可从单词选项中选择单词。
英文字母输入 法	如欲输入单词: 触摸相应字母数字键,直到显示屏上显示 所需字母为止。
数字输入法 (123)	触摸相应字母数字键, 可输人数字。
符号输入法	触摸相应字母数字键, 可输入符号。

其它操作

- 触摸 **1**,可输入标点符号或特殊字符。 (数字输入法除外)。
- 在英文字母和智能英文输入法下,触摸 Ab→A 可改变大小写。
- 触摸 🖪 插入空格。
- 在拼音和笔画输入法下,触摸 ← 」,可 切换到下一行。在智能英文和英文字母 输入法下,触摸并按住 □,可切换到 下一行。
- 触摸 **C**,可依次删除光标左侧输入的字符。
- 触摸并按住C可删除所有输入的字符。

根据需要设定手机

显示语言

在待机模式下,触摸 111 并选择设定 \rightarrow 话机设定 \rightarrow 语言 \rightarrow 选择语言。

- 1. 选择语言。
- 2. 触摸 ✔。

来电铃声

在待机模式下,触摸 111 并选择设定 \rightarrow 声音设定 \rightarrow 来电 \rightarrow 响铃类型。

- 1. 选择铃声类型。
- 2. 选择铃声。
- 3. 触摸 💾。

按键音量

在待机模式下,按下[▲/▼],可调节按键音量。

待机模式墙纸

- 1. 在待机模式下, 触摸 **!!!** 并选择**设定** → **显示屏设定** → **主屏幕** → 墙纸。
- 2. 选择图片类型。
- 3. 选择图片。
- 4. 触摸 🗸。
- 5. 触摸 💾。

安静模式

可以将手机转换成安静模式,以避免打扰 其他人。

在待机模式下,触摸并按住 ○ 。

话机锁

- 1. 在待机模式下, 触摸 **!!!** 并选择**设定** → **保密设定** → **话机锁**。
- 2. 选择**总是开启**或一次,或选择**自定义时间**,并设置话机锁有效时段。
- 3. 触摸 💾。
- 4. 输入4至8位新密码,并触摸 ▼。
- 5. 再次输入新密码, 并触摸 🗸。

☑ 首次进入需要输入密码的功能表时,需要设置新密码。

使用存储卡

可以使用存储卡,增大手机存储容量。手机支持 2GB 或更小的存储卡。

重要的存储卡信 ^息

- 频繁删除和写人会缩短存储卡的使用 寿命。
- 在存取或传送数据时,不要从手机取 出存储卡或关闭手机。否则可能导致 数据丢失或者存储卡、手机损坏。
- 不要让存储卡受到强烈冲击。
- 不要用手指或金属物体接触存储卡端子。如果脏了,用软布擦拭存储卡。
- 将存储卡置于远离儿童或宠物的地方。
- 不要将存储卡置于有静电或电磁干扰 之处。

插入存储卡

1. 标签面向下,将存储卡插入卡槽。



2. 按下存储卡, 直到锁定到位为止。

☑ 当插入装有大量文件的存储卡时,在更新数据库时, 手机可能运行速度缓慢。这也可能影响手机的一些功 能。该现象是暂时的,不是手机缺陷。

取出存储卡


- 1. 按下存储卡, 使卡脱离存储卡槽。
- 2. 从卡槽取出卡。

使用皮套

随手机提供耐用的便携皮套。当恰当使用时,可协助保护手 机, 防止手机被损坏。


插入手机

将手机插入到位。



取出手机

取出手机。



当合上套盖时,显示屏关闭,并自动锁 定。

- ✔ ・ 始终保持皮套干燥。潮湿可能使皮套变形。
 - 不要让塑料卡上的磁条与皮套接触。

特殊功能

开始使用通话功能、照相机、音乐播放器、WAP 浏览器和其它特殊功能

拨打/接听电话

拨打电话

- 1. 在待机模式下,触摸 圖。
- 2. 输入区号和电话号码。
- 按下 [▲]。
 按下 [▲/▼],可调节听筒音量。
- 4. 如欲结束通话,按下[命]。

接听电话

- 1. 当手机被呼叫时,按下[~]接听。
- 2. 如欲结束通话,按下[奇]。

使用免提通话功 能

在通话过程中,点击 **()**,可开启免提通话功能。

点击 🗐, 可切换回听筒。

多方通话

- 1. 在通话过程中,呼叫第二方。 保持第一个电话。
- 2. 触摸 国,并选择加入。

- 3. 重复第 1 步和第 2 步,可添加更多 通话方。
- 4. 在多方通话过程中:
 - 触摸 目 并选择选择单方 → 单方通
 话,可与一方单独通话。
 - 触摸 目 并选择选择单方 → 删除, 可使一方退出通话。
- 5. 按下[♠],可结束多方通话。



拨打 IP 电话

- 1. 在待机模式下,输入区号和电话号码。
- 2. 触摸 国, 并选择 **IP 电话**。
- 3. 在电话号码前显示默认 IP 电话接入 号码。
- 4. 按下[~]。
- 5. 按下 [♠], 可结束通话。

✓ 只有当网络支持时,才有本功能。

使用照相机

拍照

- **1.** 在待机模式下,按住 []],可打开照相机。
- 2. 向左旋转手机,可横向取景。
- 3. 把照相机镜头对准拍摄对象并根据需要调节。
- 4. 按下[]] 拍照,并自动保存照片。
- 5. 触摸 (二) 或按下 [[]], 准备拍另一张 照片。

查看照片

- 1. 在待机模式下, 触摸 **!!!** 并选择**我的 文件** → **图片** → **我的照片**。
- 2. 选择所需照片。

录制录像

- 在待机模式下,按住 []] 可打开照相机。
- 2. 向左旋转手机,可横向取景。
- 3. 触摸 🔁 并选择 🔚 可切换到录像模式。
- 按下 []], 开始录像。
- 5. 触摸 □ 或按下 [N], 停止录像并自 动保存录像。
- 6. 触摸 □ 或按下 [] , 准备录制另一 段录像。

查看录像

- 1. 在待机模式下, 触摸 **!!!** 并选择**我的 文件** → **录像** → **我的录像**。
- 2. 选择所需录像。 播放录像与播放音乐相同。见 28 页。

播放音乐

准备音乐文件

使用下列方法:

- 从无线网络下载。
- 使用Samsung PC Studio 从计算机 下载。见 Samsung PC Studio 使 用说明书。
- 通过蓝牙功能接收。
- 复制到存储卡上,并把存储卡插入手机。
- 复制到存储卡上。见下节。
- 将音乐文件与 Windows Media Player 同步。见 27 页。

把音乐文件复制 到存储卡上

- 1. 将存储卡插入手机。
- 在待机模式下,触摸 !!! 并选择设定 → 话机设定 → PC 连接 → 大容量存储 器。
- 3. 用选配 PC 数据线连接手机和计算机。
- 4. 当计算机上显示弹出窗口时,选择**打** 开此设备以查看文件。
- 5. 把文件从计算机复制到存储卡。
- 6. 当完成时,从计算机断开手机。

与 Windows Media Player 同步

通过与 Windows Media Player 11 同步,即可把音乐文件复制到手机上。

- 1. 在待机模式下,点击 **!!!** 并选择**设定** → **话机设定** → **PC 连接** → **媒体播放器**。
- 2. 用选配 PC 数据线连接手机和计算机。
- 3. 当计算机上显示弹出窗口时,选择**将**数字媒体文件同步到此设备。
- 4. 输入手机名称,并点击完成。
- 5. 选择并把所需音乐文件拖到同步列表上。
- 6. 触摸开始同步。
- 7. 当完成同步时,从计算机断开手机。

播放音乐文件

- 1. 在待机模式下,点击 🔲 并选择 🌑。
- 2. 选择音乐类型 → 音乐文件。
- 3. 在播放期间,进行下列操作:
 - 触摸屏幕上的方框,可暂停或继续 播放。
 - 向左或向右拖动屏幕,可返回上一个文件或跳到下一个文件。
 - 向左或向右拖动方框,可在文件中快退或快进。
 - 向上或向下拖动方框,可调节音量。

创建播放列表

- 1. 从音乐播放器屏幕, 点击 **三** 并选择**打 开** → **全部** → **播放列表**。
- 2. 触摸 🗏 并选择新建播放列表。
- 3. 触摸输入字段,输入播放列表标题, 并点击 **、**。
- 4. 触摸 💾。
- 5. 选择添加的播放列表。
- 6. 触摸 囯, 并选择添加 → 曲目。
- 7. 选择所需音乐文件,并触摸 **5**,即可添加音乐文件。

浏览 Web

启动浏览器

在待机模式下,触摸 **!!!** 并选择**浏览器** → **主页**,或触摸并按住 □。进入服务提供商的主页。

WAP 导航

- 如欲滚动浏览项目,触摸 ★、↓、
 ← 或 →。
- 如欲选择项目,反白选中项目,然后 触摸浏览器窗口两次。
- 如欲返回前一页,触摸 ,
- 如欲使用浏览器功能选项,触摸 ■。

使用电话簿

添加条目

- 1. 在待机模式下,触摸 器。
- 2. 输入电话号码,并触摸 🛂。
- 3. 选择储存位置 → 新建。
- 4. 如果选择了话机, 选择号码类型。
- 5. 指定联系人信息。
- 6. 触摸 🗏 , 并选择储存。

查找条目

- 1. 在待机模式下,触摸 器。
- 2. 触摸 🗾。
- 3. 向上或向下滚动选择条目。
- 4. 触摸所需条目。
- 5. 滚动选择电话号码,并触摸 🌈 拨号,或者触摸 🗐 并选择编辑,可编辑联系人信息。

发送信息

发送短信息

- 1. 在待机模式下, 触摸 □ 并选择 ☑ 并选择 ☑ → 新建信息 → 信息。
- 2. 触摸收件人字段。
- 3. 输入收件人号码, 并触摸 🗸。
- 4. 触摸文字字段。
- 5. 输入信息文字并触摸 🗸。
- 6. 触摸 🔜, 可发送信息。

发送彩信

- 1. 在待机模式下, 触摸 □ 并选择 ► → 新建信息 → 信息。
- 2. 触摸收件人字段。
- 3. 输入收件人号码或电子邮件地址,并 触摸 **v**。
- 4. 触摸文字字段。
- 5. 输入信息文字, 并触摸 🗸。
- 6. 触摸 🗐, 并选择添加条目。
- 7. 选择添加条目的类型, 并触摸 🗸。
- 8. 触摸 国,并选择输入栏,可添加抄 送,暗送,主题,附件等字段,触摸 四。
- 9. 触摸主题字段。
- 10.输入信息主题,并触摸 ✔。
- 11.触摸附件字段和 国。
- **12.**添加媒体文件、联系人、约会等项目。
- 13.触摸 , 可发送信息。

发送电子邮件

- 在待机模式下, 触摸 ☐ 并选择 ☑
 →新建信息 → 电子邮件。
- 2. 当设置向导打开时,触摸 **✓** 并根据 需要设定电子邮件帐户。
- 3. 触摸收件人字段。
- 4. 输入电子邮件地址, 并触摸 V。
- 5. 触摸主题字段。
- 6. 输入电子邮件主题, 并触摸 🗸。
- 7. 触摸文字字段。
- 8. 输入电子邮件正文, 并触摸 🗸。
- 9. 触摸 🗐, 并选择输入栏。
- 10.选择附件,并触摸 💾。
- 11.触摸附件字段并触摸 🖉。
- 12.添加图片、录像、音乐、声音或其它 文件。
- 13.触摸 , 可发送电子邮件。

杳看信息

杳看短信息

- 2. 选择短信息。

查看彩信

- **1.** 在待机模式下,触摸 □ 并选择 ► **我的信息 → 收件箱**。
- 2. 选择彩信。

查看电子邮件

- 1. 在待机模式下,触摸 □ 并选择 ≥ → 我的信息 → 电子邮箱。
- 2. 选择帐户。
- 3. 触摸 🗏 并选择检查新邮件。
- 4. 选择电子邮件或邮件标题。
- 5. 如果选择标题,触摸 并选择**取** 回,可查看邮件正文。

使用蓝牙无线技术

手机采用了蓝牙技术,通过该技术可将手机以无线方式连接 到其它蓝牙设备上,并且与这些设备交换数据、免提通话或 遥控手机。

启动蓝牙

- **1.** 在待机模式下, 触摸 **!!!** 并选择**蓝牙** → **启动** → **开**。
- **2.** 选择**我的话机可见模式 → 开**,允许 其它设备搜索手机。

搜索并对接蓝牙 设备

- 1. 在待机模式下, 触摸 **!!!** 并选择**蓝牙** → **我的设备** → **搜索新设备**。
- 2. 冼择设备。
- 3. 输入蓝牙 PIN 码或其它设备的蓝牙 PIN 码 (如果有),并触摸 ▼。 当其它设备的所有人输入同一代码 时,对接完成。

发送数据

- 1. 进入应用程序,如电话簿、我的文件、日历或备忘录。
- 2. 选择项目。
- 3. 触摸 🗐, 并选择发送通过 → 蓝牙。
- 4. 如欲发送联系人信息,选择要发送哪项数据。
- 5. 搜索并选择设备。
- 6. 必要时,输入蓝牙 PIN 码,并触摸 **√**。

接收数据

- 1. 必要时,输入蓝牙 PIN 码,并触摸
- 2. 触摸是确认进行接收。

列出所有功能选项

本节简要说明手机上的功能表功能。

记录

功能表	说明
近期联系人、未接 来电、已拨电话、 已接来电	查看最近已拨、已接或未接的电 话。
全部删除	删除各通话记录类型中的所有记录。
IP 电话	选择默认 IP 电话接人号码。也可以添加新的接人号码(如果网络支持)。
区号信息	查找和检索城市、省份、国家/地区区号,可迅速方便地拨打电话号码。
通话管理器 → 通话时间	查看已打出和已接收电话的时间记 录。
通话管理器 → 通话费用	如果 SIM 卡支持, 查看通话费用。
通话管理器 → 拒绝列表	编制欲拒绝接听的呼叫方的电话号 码列表。

电话簿

功能表	说明
联系人列表	查找电话簿中存储的联系人信息。
添加新联系人	在电话簿中添加新联系人。
分组	把联系人编人分组。只能添加话机 存储器中的联系人。
快速拨号	为最常用的电话号码分配快速拨号 号码。
我的名片	创建并向他人发送名片。
本机号码	查看本机号码,或为本机号码指定 名称。
电话簿管理	管理电话簿中的联系人或改变电话 簿默认设置。
服务号码	查看服务提供商提供的特殊服务呼叫号码(如果 SIM 卡支持)。

音乐播放器

查看并收听按类别存储的音乐文件。还可自行编制音乐播放 列表。

浏览器

功能表	说明
主页	可使手机与网络相连,并可浏览无 线网络服务提供商的主页。
尽搜	使用该功能,从无线网络查找各种 信息。
三星乐园主页*	可以访问三星乐园。三星乐园为预先建 立的网站,向三星手机用户提供富有吸引力的最新铃声和墙纸的下载服务。还 可以在每次去香港或回到大陆时更改服 务区域设置。
输人网址	输入 URL 地址,并访问相关网页。
新人网址 书签	输人 URL 地址,并访问相关网页。 存储 URL 地址,以便快速访问网页。
1107 11 4132	存储 URL 地址,以便快速访问网
书签	存储 URL 地址,以便快速访问网页。
书签	存储 URL 地址,以便快速访问网页。 查看上网时存储的网页列表。

^{*.} 三星手机 JAVA 使用版以及三星乐园提供的图片、铃声和 JAVA 应用程序 均由第三方内容提供商提供,并由其独立承担对服务中所涉及内容的一切 责任,三星公司对此不承担任何责任和义务。

信息

功能表	说明
新建信息	编写和发送短信息、彩信或电子邮 件。
我的信息	查看已接收、已发送、存储以后待 发或发送失败的信息。
模板	制作和使用常用短信息或彩信模 板。
全部删除	一次删除各信息文件夹中的所有信 息。
设定	设置信息服务的各种使用选项。
SOS 信息	设定 SOS 信息发送和接收选项。在锁定按键和显示屏的状态下按下 [▲/▼]4次,即可发送 SOS信息。
存储器状态	查看当前存储器的使用情况。

我的文件

功能表	说明
图片、录像、音 乐、声音、其它文 件	查看话机存储器中存储的媒体文件 和其它文件。
存储卡*	查看存储卡上存储的文件。只有将 存储卡插人手机时,才有本功能 表。
存储器状态	查看当前存储器的使用情况。

^{*.} 可使用 1G 以上大容量存储卡,但手机可能需要一定时间响应您的操作。

日历

记录日程。

照相机

使用手机内置照相机进行拍照和录像。

蓝牙

以无线方式将手机连接到其它蓝牙设备上。

应用

功能表	说明
录音机	录制语音记录和任何其它声音。
图片编辑器	使用各种编辑工具编辑照片。
图片印章	制作照片轮廓贴纸,并与另一张照 片合并。
游戏	进入内置游戏。
世界时间	设置当地时区,并查看世界其它地 方的当前时间。
计算器	进行算术运算。
换算	进行换算, 如长度和温度等。
定时器	设置手机倒计时时段。
秒表	测量逝去的时间。
备忘录	制作并管理重要事情的备忘录。
SIM 卡应用	使用服务提供商提供的多种附加服务。根据您的 SIM 卡的类型,本功能表的显示可能有所不同。

闹钟

设定叫醒闹钟,可在早晨叫醒您;或设置闹钟在具体时间提示您有事件。

设定

功能表	说明
时间和日期	改变手机上显示的时间和日期。
话机设定 → 语言	选择文本显示语言。
话机设定 → 问候	输人手机开机时短暂显示的问候
语	语。
话机设定 → 自动	将手机设为在显示屏关闭时自动锁
键盘锁	定按键和显示屏。
话机设定 → 音量	设置当有来电时如果按住 [▲/▼],
键	手机如何做出反应。
话机设定 → 振动	将手机设为在触摸选项或图标时振
反应	动。
话机设定 → 其它 设定	改变手机其它使用设定。

功能表	说明
话机设定 → 脱机 模式	将手机切换到脱机模式,在此模式 下,关闭需要网络连接的手机功 能。
话机设定 → PC 连 接	选择将手机通过 USB 接口接到另一台设备时所用的 USB 模式。
话机设定 → 建议 文字	设置手机在智能英文输人法下是否 显示备选单词选项。
显示屏设定 → 主屏幕	设置显示屏上的待机画面。
显示屏设定 → 文本显示	改变文本显示设定。
显示屏设定 → 亮度	依据不同的照明条件调节显示屏的 亮度。
显示屏设定 → 显示来电信息	设置手机是否显示全部未接电话的 呼叫方信息和已接收信息的发信人 信息。
声音设定 → 来电	改变来电声音设置。
声音设定 → 按键 音	选择按键时手机发出的声音。

功能表	说明
声音设定 → 信息	依据信息类型分别改变收到信息的
提示音	声音设置。
声音设定 → 开 /	设置您的手机在开机或关机时是否
关机	发出提示音。
声音设定 → 时间 提示	将手机设为定期发出报时音。也可 将手机设为在待机模式下,按住 [▲]即可报出当前时间。
声音设定 → 安静	设置手机在安静模式下如何提示您
模式	有具体事件。
声音设定 → 其它 提示音	设定手机所用其它提示音。
灯光设定 → 背景	选择不用手机时背景灯或显示屏持
灯	续开启的时间。
灯光设定 → 闪光	在待机模式下,按住[▼]时闪光灯
灯	持续开启的时间。
网络服务 → 呼叫	设置手机将来电转移到您指定的电
转移	话号码上。
网络服务 → 呼叫 限制	设置手机限制呼叫。
网络服务 → 呼叫	设置手机在通话时如有另一个人拨
等待	打您的手机就提示您。

功能表	说明
网络服务 → 网络 选择	选择漫游时 (在您的归属网络以 外)手动或自动选择网络。
网络服务 → 来电 显示	设置手机以防止您的手机号码显示 在被叫人的手机上。
网络服务 → 语音 信箱	储存语音信箱号码并进人语音信 箱。
网络服务 → 用户 群	设置仅限于与选定的用户群进行呼 叫。
保密设定 → PIN 码检验	启用 PIN 码,以防 SIM 卡被盗用。
保密设定 → 更改 PIN 码	更改 PIN 码。
保密设定 → 话机 锁	启用话机密码,以防手机被盗用。
保密设定 → 更改 话机密码	更改话机密码。
保密设定 → 密码 保护	锁定手机上的信息、我的文件或所 有功能表功能,通话功能除外。
保密设定 → SIM 卡锁	通过设定 SIM 卡锁定码,使您的手机只能使用当前的 SIM 卡。

功能表	说明
保密设定 → 指定 拨号	如果 SIM 卡支持, 开启或取消指定 拨号功能。
保密设定 → 更改 PIN2 码	如果 SIM 卡支持,更改当前的 PIN2 码。
保密设定 → 手机 追踪	将手机设为当有人试图在手机上使用另一张 SIM 卡时向您的家人或朋友发送预设跟踪信息。此功能也许无法实现,取决于您的服务提供商。输入话机密码,即可选择启动或取消手机追踪功能。
连接设定	创建和设定含有设置的设定方案, 以便将手机连接到网络上。
存储器状态	查看存储器上各项目的存储信息。
出厂设置	重新设置已更改的各种设定。

■健康和安全信息

产品中有毒有害物质或元素名称及其含量

	有毒有害物质或元素					
部件 名称	铅 (Pb)	汞 (Hg)	镉 (Cd)	六 价铬 (Cr ⁶⁺)	多溴 联苯 (PBB)	多溴 二苯醚 (PBDE)
印刷 电路板 组件	×	0	0	0	0	0
塑料	0	0	0	0	0	0
金属	×	0	0	0	0	0
电池	×	0	0	0	0	0
附件	×	0	0	0	0	0

- ○:表示该有毒有害物质在该部件所有均质材料中的含量均在 SJ/T11363-2006 标准规定的限量要求以下。
- ×:表示该有毒有害物质至少在该部件的某一均质材料中的 含量超出 SJ/T11363-2006 标准规定的限量要求。

本表格提供的信息是基于供应商提供的数据及三星公司的检测结果。在当前技术水平下,所有有毒有害物质或元素的使用控制到了最底线。三星公司会继续努力通过改进技术来减少这些物质和元素的使用。



本产品的 "环保使用期限"为 20 年,其标识如 左图所示。电池等可更换部件的环保使用期限可 能与产品的环保使用期限不同。只有在本使用说 明书所述的正常情况下使用本产品时,"环保使用 期限"才有效。

电池安全

有关电池信息

类型 时间	标准电池 (880 mAh)
通话时间	最长 6.0 小时
待机时间	最长 330 小时

(充足电的电池)

在下列情况下待机时间减少:

- 使用手机上的附加功能时,如编写和存储信息、玩游戏、 上网等。
- 频繁离开服务区。
- 长期不在服务区。
- 在本地网络服务区以外使用手机。
- 反复使用通话模式。

电池可以充放电几百次,但最终会用坏。当通话模式和待机模式的使用时间降到约一半时,应该购买新电池。

电池使用注意事项

- 勿使用任何损坏的充电器或电池。
- 电池只能用于预定用涂。
- 在网络基站附近使用手机可省电。蜂窝网络信号强度和网络运营商设置的参数会对通话和待机时间造成极大影响。
- 电池充电时间取决于电池剩余电量与所用电池和充电器的类型。电池可充/放电数百次,但会逐渐损耗。当工作时间比正常情况显著减少时,应购买新电池。
- 已充足电的电池, 若放置不用, 则会自行逐渐放电。

健康和安全信息

- 只能使用三星公司允许使用的电池,只能用三星允许使用的充电器给电池充电。充电器不用时,要断开电源。 电池连续充电不能超过一周,过度充电会缩短电池寿命。
- 过高或过低的温度都将影响电池的充电性能。应放置在 干爽温暖的环境中。
- 不要将电池放到过热或过冷的地方,否则会降低电池的寿命和容量。要尽量使电池保持室温。即使电量充足,如果电池过热或过冷都会暂时中断手机工作。0℃(32°F)以下的温度对锂离子电池的影响尤其大。
- 不要将电池短路。例如:不要将备用电池放在口袋或手提包里,金属物品(硬币、别针或钢笔)可能偶然使电池"+"极和"-"极(电池上的小金属条)直接连接而产生意外短路。电池两极短路会损坏电池或引起短路的物品。
- 耗尽的电池要按照当地的法规处理。通常进行回收。不要把电池扔到火里。

交通安全

无线手机具有强大的语音通信功能,几乎可在任何时间/任何地方进行通信联络。但是在拥有无线手机的这一优点的同时还有一些重要的责任,每位用户必须履行这些责任。

开车时,驾驶是您首要的职责。驾驶时欲使用电话,应遵守 所在地域或国家的相关规定。

使用环境

无论在任何地方都应遵守此特殊规定,并且在禁止使用或可能带来干扰或危险时关闭手机。

当把手机或附件与其它设备相连时,应阅读使用说明书,详 细阅读安全说明。不能与不兼容的产品连接。

同其它移动无线电发射设备一样,建议用户:为了满意地使用设备和确保人员安全,只应在正常的工作位置使用设备 (举到耳部,天线指向肩臂上方)。

电子设备

大多数新式电子设备可以屏蔽射频信号。但是,一些电子设备可能无法屏蔽无线手机产生的射频信号。与生产商联系得到可供选择的方法。

起搏器

起搏器制造商建议在无线手机和起搏器之间必须至少保持 15cm(6 英寸)的距离,以避免可能对起搏器造成的干扰。这些建议与无线技术研究部门的研究和建议相符。如果您怀疑有干扰,应立即关闭手机。

助听器

一些数字无线手机可能会干扰一些助听器。如果有这种干扰,可以与助听器制造商联系商议代用品。

其它医疗器械

如果使用其它人身医疗器械,请咨询器械制造商,确认这些 器械是否具有屏蔽外部射频的功能。

内科医生可以协助您获取这些信息。

当卫生保健场所贴出要求您关机的规定时, 应关闭手机。

车辆

射频信号可能影响机动车辆中安装不当或未完全屏蔽的电子 系统。与制造商或制造商代表协商相关事宜。

您还应咨询车辆附加设备制造商。

特别要求关机的场所

在任何特别要求关机的场所里关闭手机。

可能发生危险的环境

在潜在易爆的场所里关闭手机,并遵守那里所有的安全标志和说明。在这些场所发出火花可能会引起爆炸或火灾,导致身体受伤甚至致死。

建议用户在加油站 (维修站)关闭手机。提醒用户需在油库 (燃油存放和配送区)、化工厂或正在进行爆破的场所遵守无线电设备使用限制说明。

可能发生潜在易爆危险的场所常清楚地标出安全标记,但不一定所有的场所都有安全标记。这些场所包括舰船甲板下面、化学制品运输或存放设施、使用液化石油气(如丙烷或丁烷)的车辆、空气中含有化学制品或微粒(如谷粒、灰尘或金属粉末)的场所和一般建议您关闭车辆发动机的其它场所等。

紧急呼叫

本手机与任何手机一样使用无线电信号、无线和地面通信网络、以及用户个人设定的功能,不能保证在任何情况下都能建立连接。因此,切勿只依靠无线手机进行必不可少的通信(例如, 医疗急救等事项)。

在拨打或接收电话时,手机必须开机、处于具有足够的信号强度的服务区。在有些无线电话网上或当某些网络服务和(或)电话功能正在使用时,可能不能拨打急救电话。请与当地服务提供商联系。

如欲拨打急救电话,按下列步骤进行:

- 1. 打开手机。
- 2. 键入当地的急救号码。不同的地方急救号码不同。
- 3. 按下[~]。

如果正在使用某些功能 (呼叫限制等),必须在拨打急救电话前首先关闭这些功能。请查阅本说明书并咨询当地无线服务提供商。

其它重要安全信息

- 只有有资格的人员才可以维修手机或在车辆中安装手机。 私自安装或维修不但会有危险并且对本手机的担保不再 有效。
- 定期检查车辆中的所有无线手机设备的安装和运行是否 正常。
- 不可在放有手机、手机零件或附件的箱子中存放或携带 易燃液体、气体或爆炸物。
- 对于配备了气囊的车辆,切记气囊膨胀时力量很大。不可将物体(包括安装的或便携式无线设备)安放于气囊上方区域或气囊胀开的区域。无线设备安装不当时,如果气囊膨胀,会导致严重损伤。
- 登上飞机前关闭手机。在飞机上使用无线手机不但违法 而且对飞机操作有危险。
- 如若不遵守这些说明,则停止或拒绝向违反的人员提供 电话服务,或者采取法律行动,或者两者同时进行。

保养和维护

本手机产品设计先进、工艺精湛,应该小心呵护。下列建议 有助于您遵守保修条款,并大大延长手机寿命。使用话机、 充电器或附件时:

- 将手机及其所有配件和附件存放在儿童和宠物接触不到的地方。
- 保持手机干燥。远离雨水、湿气和含有腐蚀电子电路矿物质的液体。
- 不要用湿手去接触手机,否则会引起电击,导致手机损坏。
- 不可在炎热的地方存放手机。高温会缩短电子器件的寿命、损坏电池、弄弯或熔化某些塑料配件。

健康和安全信息

- 不可在寒冷的地方存放手机。手机发热时(达到正常的工作温度),在手机内可能形成潮气,会损坏手机的电子电路板。
- 不可摔打、敲击或剧烈摇晃手机。粗暴地使用可能会损坏内部的电路板。
- 不可使用刺激性的化学药品、洗涤剂或浓度较大的清洁 剂洗手机。可用软布擦拭手机。
- 不可给手机刷漆。油漆会阻塞手机的活动零件并妨碍正常使用。
- 不要将手机放在加热设备的周围。例如微波炉、烤箱或 散热器的里面或上面。手机过热会发生爆炸现象。
- 当手机或电池被弄湿时,手机内部的防水标签会变色, 此时即使手机仍在保修期内,制造商也将解除对该手机 的保修承诺。
- 不要将闪光灯过分接近人或动物的眼睛,这可能会对眼睛造成伤害。
- 只可使用提供的或认可的代用天线。未经许可的天线、 改造的附件可能会损坏手机,并且违反无线电器件的管理规定。
- 如果手机、电池、充电器或附件运行不正常,请携带手机到最近的有维修资格的维修部。维修部的人员会协助您,必要时会安排维修。

■ 产品名称: GSM/GPRS 数字移动
■ 型号名: SGH - P528 电话机

■ 无线电发射型号核准证 (CMII ID): 2008CP0736

■ 执行标准: Q/12KF4266

■ 讲网许可证号: 02-5827-080858

■ 天津三星通信技术有限公司

■ 地址: 天津市西青区微电子工业区

微五路9号

■ 邮編: 300385

* 本使用说明书中的一些内容可能与手机不完全相符, 取决于安装的软件、服 务提供商或国家。

* 手机和配件可能与本使用说明书中的图示有所不同, 取决于国家。

中国印刷

编码: GH68-17601A 中文 03/2008. 版本 1.0

网址