天玑911

使用手册

联想(北京)有限公司

欢迎使用

感谢您选择联想天玑 911 掌上电脑。天玑 911 不仅可以管理个人事务,轻松安排日程,还能从大量的名片中快速查找信息,它可以轻松上网,收发邮件,内置多个经典游戏更可消遣美妙时光,强大的 PC 端掌上电脑管理器可以支持在 PC 上管理和备份数据。

天玑 911 简洁明快的外形和靓丽金属般的质感,灵活的单手操作方式,更让人心动。

本手册为您系统地介绍了如何使用 使用技巧以及注意事项 请在使用前,仔细阅读本手册,以便您快速掌握使用方法。

版权说明

使用本机前请仔细阅读本手册,联想(北京)有限公司只对该机器本身存在的问题负有保修和维修责任,对因操作不当、自行维修和其他异常情况导致机内资料损失或删改,以及由此产生的业务影响,本公司不予负责。

本书的内容如有变动,恕不另行通知。本手册中所涉及的人名和数据,除非特别指明,均属虚构。未经联想(北京)有限公司书面许可,无论出于什么目的,均不得将本书的任何部分以任何形式或以任何手段(电子的或机械的)进行复制和传播。联想(北京)有限公司保留所有权利。

本书中所提到的联想掌上电脑,如果没有特别说明,均指天玑 911 联想掌上电脑。

本书中提到的 PC, 如果没有特别说明, 均指台式计算机和笔记本电脑。

联想,Legend,天玑,FM365,PALM365 等徽标是联想(北京)有限公司的注册商标或商标。

本手册提到的其他商标或注册商标为相应公司拥有。

目 录

安全事项

为了更好地使用和维护联想掌上电脑,请在使用前仔细阅读下面的注意事项。

避免在下列环境中使用

温度变化急骤、高温(40°C 以上)、低温(0°C 以下)、高压、静电干扰、灰尘多、潮湿处,也不能让机器沾水或浸泡在任何液体中。

避免辐射

请不要将本机置于产生电磁波干扰的电器设备旁、以免影响显示效果。

清洗屏幕

请勿使用具有腐蚀性或挥发性的液体擦拭本机和屏幕。当您擦洗屏幕时,请用软布擦拭。清洁屏幕时,请一定先关闭机器。

防止损坏屏幕

请勿用一般笔类或尖锐物体按压屏幕,以免造成损坏或划伤。

避免阳光直射

请不要将本机暴露在直射阳光或紫外线灯光下,以延长使用寿命。

防止跌落


请避免本机被强烈撞击或跌落地上。

请仔细阅读使用手册,如因操作不当造成数据遗失,本公司不承担责任。如果机器出现故障,请联系客户支持部门,切勿自行拆卸。



联想掌上电脑

外观介绍



背面(加图)

复位键 背标

	名 称	功能
1	LED 指示灯	红灯亮:正在充电; 红灯灭:充电完成。
2	触笔	用来在触摸屏上操作和书写
3	三合一键	向上:上移当前选择; 向下:下移当前选择; 按下:执行当前缺省操作; 长按:持续按下 3 秒打开设置对比 度窗口,此时按向上、向下 键可调整对比度(用触笔不能调整),调整完毕后按下 该键可退出该窗口。 提示:在浏览窗口时,滚动该键可以拖 动滚动条移动。
4	电源按钮	打开或关闭联想掌上电脑; 按下持续 3 秒开启背光;再次持续 按下 3 秒自动关闭背光。
5	红外端口	利用红外端口与其他联想掌上电脑 进行数据交换。
6	触摸屏	显示画面,并可以用触笔操作
7	外接卡扩展槽	支持 SD/MMC 卡
8	电源和通讯接口	连接电源适配器或 RS232 串行电缆
9	复位键	重新启动联想掌上电脑
10	背标	显示产品信息

快捷图标

景金	点击回到主界面;				
	点击键盘图标的左区弹出或关闭 软键盘;				
企业	点击键盘图标的右区弹出输入法 菜单;				
物 (A)	弹出所有打开应用程序列表;				
帮及助	打开当前窗口的热点帮助;				
自定义	直接拖曳应用程序图标到"自定义"图标,松手后自动定义为启动该应用程序。 该快捷图标的功能只允许更改,不能删除。				

配件介绍

电源适配器

联想掌上电脑专用适配器, 仅适用于本型号产品, 并限于在中国 大陆地区使用。电源适配器可以同时给机器供电和给机内电池充 电。如果您不使用电源适配器时,请切断电源。

连接方法: (配图)

触笙

触笔用来在触摸屏上操作和输入资料。您从联想掌上电脑的背面 向上推触笔可以取出; 放回时顺着笔槽插入推到定位。 使用方法:

单击: 用触笔点击触摸屏,可以选择选项或输入资料。 拖曳: 用触笔按住图标不放,可以拖曳到所需要的位置。

提示: 触笔笔尖也可以用来按下复位按钮。

RS232 串行电缆

RS232 串行电缆可以将联想掌上电脑与 PC 连接, 进行同步和数据管理, 或者连接串口调制解调器或专用调制解调器上网。

转接头

用于连接串口电缆线与串口 MODEM 的电缆。

硬件配置表

名 称	规 格					
中央处理器	Motorola MC68VZ328 32MHz 主频					
存储器	1. 随机存储器 (RAM): 2MB					
	2. 只读存储器 (ROM): 4MB					
	3. 可擦写存储器(FLASH): 4MB					
触摸屏	1. 240X320 高分辨率黑白竖屏显示 最					
	多可支持 16 级灰度显示。					
	2. 超大屏幕 一屏最多可显示 300 个					
	中文汉字。					
	3. 带 EL 夜光显示。					
外接卡扩展槽	采用国际通用的 SD/MMC 卡标准					
通讯端口	1. 标准 RS232 接口					
	2. 红外端口					
LED 指示灯	锂电池充电指示灯					
喇叭	用于告警和提示					
按键	"三合一"键、开关键、复位键					
电源供电	内置锂电池					
	外接专用电源适配器					
外观尺寸	117mm×77mm×12.8mm					
重量	105 克					

软件功能表

所有软件功能按默认界面列表。

秘书

通讯簿 日程表 任务 便笺 理财

工具

金山词霸 计算器时钟 查看提醒 图片浏览器 密码本 外接卡管 理

游戏

猜数字 反转棋 搭积木 推箱子 华容道 泡泡 同花顺 孔明棋

网络

拨号 邮件 浏览器 WML 浏览器

资料

资料 电子书

设置

主人信息 对比度 开关机 笔校准 密码设置 手写设置 声 音设置 输入法

其他

同步

操作系统

天玑 911 联想掌上电脑的操作系统采用中国科学院北京凯思昊鹏 软件工程技术有限公司开发的 Hopen 操作系统。

Hopen 操作系统是一种运行在 32 位微处理器上的实时多任务嵌 入式操作系统, 统一的窗口操作方式; 目前支持 GB-2312-80 字 符集和 Big5 字符集。

获得帮助

在您使用联想掌上电脑时, 您不仅可以通过使用手册获得帮助, 还可以通过以下方式获得技术支持:

- 随机帮助
 - 您在使用过程中遇到任何疑问。用触笔点击屏幕下方的"帮 助"按钮、就能打开当前窗口的帮助信息。
- 网站

如果您想了解联想集团的最新产品,或需要查询产品信息, 您可以通过互联网访问联想集团的网站: http://www.legend.com;

如果您想了解联想集团的移动产品信息,可以访问联想移动 网站: http://www.palm365.com。

■ 咨询电话

您可以拨打联想集团的免费咨询电话: 800-810-8888。

第二章 快速入门

开关机

开机

- 1 按下开关按钮; (配图)
- 2 显示主人信息:
- 3 触笔点击屏幕后 显示"输入密码"窗口;
- 4 输入密码后,点击"确定"按钮;
- 5 如果密码正确,进入设定的开机画面;
- 6 如果密码错误,打开窗口显示密码错误的提示信息,请重新输 λ.

复位

- 1 用触笔按机器背面的复位键;(配图)
- 2 显示开机画面后,出现笔校准画面
- 3 按照屏幕提示,用触笔点击十字中心:
- 4校准完成后, 您可以设置日期和时间, 单击上下箭头直接更改, 或者点击输入框后。用手滚动"三合一"键可以直接更改:
- 5 设置完成后,点击"保存"按钮保存设置;
- 6 显示您的个人信息和照片;
- 7 点击屏幕后,显示"输入密码"窗口,输入密码后,点击"确 定"按钮讲入主界面。

提示:

1.您只有设定了开机密码后,系统才会在开机时显示"输入密码" 窗口。如果您忘记了设定的密码,请参看第七章 设置中的"设 置密码"相关内容。

2 由于用户所处的环境和个人的使用习惯不尽相同。本机出厂时 的默认设置。如亮度和对比度等。可能并不是最佳选择。您可以 在"设置/系统"中进行调节。

使用电池


联想堂上电脑采用了内置的大容量锂离子电池。并内置智能充电 系统。

在主画面的左下方显示电池电量、电池显示分为 5 格、用黑色格 子表示, 根据电量的多少来显示相应格子的多少。 当充电的时候 则显示:"正在充电"字样。当电池电量不足时,系统自动弹出 立即充电的警告窗口。您只要接通电源话配器。 系统将自动为电 池充电, 充电时 LED 红灯亮; 充满后, 充电系统自动关闭, LED 红灯灭。一般充电一次在2 个小时,但为了达到更好的使用效果。 在初次使用时请连续充电3小时。充满的电池一般可以连续使用 20 小时*。

请不要把机器和电源话配器连接超过一星期,这样可能会缩短电 池寿命。

* 电池的使用时间会因不同使用环境而有差异。如在拨号上网或使用高亮度灯光等情况 下 会增大耗电量 缩短使用时间

主界面



启动应用程序

- 1 用触笔点击程序类别图标 如"网络";
- 2 点击应用程序图标,即可启动相应的应用程序。如果当前画面没有显示所有的应用程序,您可以点击右下角的翻页按钮浏览查看。

定置应用程序分组

联想掌上电脑提供了灵活地程序分组功能, 您可以按照使用习惯设置各个应用程序所在的组别。

设置方法:

用触笔拖曳应用程序图标到程序类别名称上,抬起触笔后完成设 置。

设置自定义快捷键

在显示屏幕的右下方提供了"自定义"的快捷键、默认状态该快捷键不启动任何应用程序。

设置方法:

用触笔拖曳应用程序图标到"自定义"快捷键,抬起触笔后完成设置。

窗口



应用程序名称:点击此区域可以在标题栏弹出菜单。 关闭按钮:点击关闭本窗口。

使用输入法

您可以使用多种方法输入信息:英文、全屏手写、手写、拼音、符号。

切换输入法方法:

点击屏幕下方的"键盘"快捷键可以切换输入法。

键盘快捷键 分为左右两区: 点击左区可以弹出或关闭输入面板。

点击右区可以弹出输入法菜单

称切换到该输入方式。

点击需要的输入法名

英文输入

- 1 点击"键盘"快捷键右侧区域弹出菜单,选择"英文"弹出英 文输入法键盘:
- 2 用触笔点击要输入文本的区域后,出现闪烁的光标;
- 3 用触笔点击键盘上的字母输入。



图标	功能
)/•	半角/全角输入
符	切换到符号键盘
空	输入空格
返	返回到前一输入法或关闭英文键盘
 Shift	切换输入大小写英文字符
Caps	切换大小写英文字符键盘

拼音输入

拼音输入法是采用声母、韵母的组合方式讲行拼写输入 中文



声母键盘



韵母键盘

- 1 点击"键盘"快捷键右侧区域弹出菜单,选择"拼音"弹出声 母键盘:
- 2 单击要输入汉字的声母 如您要输入"联" 就单击"1":
- 3 软键盘自动变为"韵母"键盘,再单击"ian";
- 4拼音输入完成后,您可以输入"音调"减少候选字,单击"▲" "▼"可以翻页杳看文字。直接点击文字可以输入。

符号输入

- 1 点击"键盘"快捷键右侧区域弹出菜单、选择"符号"弹出符 号键盘:
- 2 直接点击符号键输入;
- 3 点击 "Shift" 键, 切换到数学符号键盘, 再次点击 "Shift" 键返回到符号键盘。



手写输入

- 1 点击"键盘"快捷键右侧区域弹出菜单,选择"手写"弹出输入面板;
- 2 在输入面板的书写区,您可以直接用触笔书写,如同在纸上书写一样。
- 3 书写完成后,系统自动识别为相应的文字并默认输入第一个文字,或者您可以在左侧候选区选择正确的字符输入;
- 4 如果您输入的字符是英文数字,您可以在输入前选中"英数"。 设置备选提示

如果您在输入法设置中选择了"备选提示"选项,系统会自动弹出备选输入框,您可以通过"手写"或"全屏手写"连续输入30个汉字。如果需要修改某个汉字,将光标移动到该汉字后,自动弹出备选文字。

如图:



全屏手写输入

全屏手写输入没有输入框限制 书写方式自由 您可以在整个屏

幕的书写区输入。

当您需要对窗口操作。请点击输入区的切换按钮 😱 将输入 状态切换为窗口控制状态,再次点击切换为手写状态。




第三章 秘书

诵讯簿


通讯簿可以分类保存保存朋友和商业伙伴的联系信息, 并可以使 用"声母查询"或"姓氏查询"轻松查找。两台联想掌上电脑通 过红外端口可以传递通讯簿中的名片信息。

界面介绍



新建名片


- 1 在通讯簿窗口,单击窗口左下方的"新建"按钮;
- 2 在打开的窗口中,您可以按照"单位"或"家庭"输入联系人的信息,单击"通讯簿"下面的下拉按钮弹出菜单,选择"单位"或"家庭"选项,其中"姓名"项必须填写;



- 3 在窗口右上方单击类别名称后的"▼"弹出菜单,选择合适的 类别:
- 4 单击"保存"按钮保存名片信息;单击"退出"按钮放弃保存 信息。

修改名片

- 1 在通讯簿列表窗口 点击要修改的联系人姓名;
- 2 单击窗口下方的"编辑"按钮;
- 3 在名片编辑窗口 拖动滑块可以浏览信息 或者将触笔点击滚 动条后、滚动"三合一"键来查看;



- 4 修改要更改的项目和类别:
- 5 单击"保存"按钮,保存所做的修改;单击"取消"按钮放弃 保存信息。

查找名片

■ 声母查找

- 1 在通讯簿窗口,单击窗口左上角的"通讯簿"程序名称弹出菜 单:
- 2 单击"查询"菜单下的"声母查询"选项,打开通讯簿列表窗 \Box ;
- 3 在窗口上方显示声母列表,用触笔依次键入要查询姓名的声 母; 如查询"张明来" 就依次点击"Z","M"和"L";


通讯簿					F,	斤有	▼ X
a b c d	e f	g]	hi	j	k l	m	Z
n o p q	r s	t i	u v	ø	ху	z	
姓名					包括		
张力			82	289	9999	9	Í
张与正		689	976	572	2		
张明来		888	8989	999	9-89	89	
张明欣		789	974	6	7		
张 来		888	8989	999	9-89	89	
张与欣		789	974	56	7		
张芬欣			974		*******		
赵芬	:		********		3534		
赵平芬					3534	153	3
周平		89	756	156	6		
新建	\supset (编	辑)	删	腶	

- 4 点击的声母时显示在"输入框"中,查询结果窗口会动态显示
- 5 在查询结果列表窗口,选择要查看联系人后,点击"编辑"按 钮进入编辑窗口, 或再次单击联系人信息, 打开查看窗口。

■ 姓氏查询

在姓氏查询窗口只显示当前类别中的所有姓氏。

1点击一个姓氏后,在查询结果窗口显示结果;



2 选择要查看联系人后,点击"编辑"按钮进入编辑窗口,或再次单击联系人信息,打开查看窗口。



编辑类别

- 1 单击窗口右上方类别后的"▼"弹出菜单;
- 2 选择"编辑类别"选项、打开"类别管理"窗口;
- 3 在"类别名称"后面输入要增加的类别。如"同学";



- 4 单击"增加"按钮 完成新增;
- 5 选择要删除的类别名称,单击"删除"按钮删除该类别,但不 删除该类别下所保存的联系人信息:
- 6 单击关闭按钮, 返回通讯簿窗口。

传送名片

请将两台联想掌上电脑的红外端口正对,中间不能有任何物体遮 挡, 两台机器的距离不能超过 15cm。利用红外端口您可以快速 传递两台机器通讯簿中的名片信息。

发送名片

1 将两台机器的红外端口正对,距离不要超过 15cm;

- 2 分别开启两台机器,并启动"通讯簿";
- 3 在要发送名片的机器上选择要发送的名片信息, 并点选"通讯 簿"程序名称弹出菜单、选择"传送"中的"发送名片"选项;



4 在要接收名片的机器上,点选"通讯簿"程序名称弹出菜单, 选择"传送名片"中的"接收名片"选项;



5 显示传输进度状态, 传输完成后, 显示传输成功信息。

提示:如果没有检测到红外发送弹出提示窗口,您点击"确定"按钮返回到通讯薄。请您确保红外端口正对,并没有障碍物阻挡后,再重新传送。

交换名片

交换名片信息是通过红外端口交换主人信息 接收对方的信息保存在通讯簿中。

- 1 将两台机器的红外端口正对, 距离不要超过 15cm;
- 2 分别开启两台机器 并启动"通讯簿";
- 3 分别在两台机器上,点选"通讯簿"程序名称弹出菜单,选择"传送"中的"交换名片"选项;




4 显示传输进度状态 传输完成后 显示传输成功信息。

日程表

日程表是用于记录个人的日程安排,它可以将您的商务工作和个 人事务安排得井井有条。您可以按照"日""周"来查看日程安 排,也可以进行查询。灵活的提醒功能使您不用担心忘记任何安 排。

界面



新建日程表

- 1 在日称表列表窗口 单击窗口左下方的"新建"按钮:
- 2 在打开的新建窗口中,输入标题;
- 3 在"开始时间"和"结束时间"后、单击"★"或"▶" 来更改时间:



4 勾选"提醒"选项,弹出"时间设置"窗口;



- 5 您可以设置闹响时间、是否提前提醒和提醒的周期,并单击"确定"按钮保存设置返回日程表窗口;
 - 6 在内容区域输入日程的概要内容;
- 7 单击"保存"按钮保存该日程,并在列表窗口显示该内容; 单击"退出"按钮放弃保存。

编辑日程表

1 在日程表列表窗口,单击要修改的日程项目;

- 2 单击窗口下方的"编辑"按钮、弹出编辑窗口;
- 3 修改完成后,单击"保存"按钮保存所作的修改,单击"取消"按钮放弃修改。



查询日程表

- 1 在日程表列表窗口最下方,单击"查询"按钮;
- 2 在弹出的查询窗口中,在包含文字后输入要查询的文字,如"会";
 - 3 设置所要查询的"开始时间"和"结束时间";



4 单击"查询"按钮、显示查询结果、单击某个结果显示日程的详细信息。

查看日程表

日程表窗口默认按"日"方式查看日程表,您可以单击日期后面的下拉按钮"√"弹出日期选项窗口,您可以设置当前要查看的日期。

切换周查看:

单击窗口右上方"日"后面的下拉按钮"▼"弹出菜单,选择"周"选项,就可以切换到周查看方式。


切换日查看:

在周界面,点击表格左边选中日期,点击表格右边对应的内容区,切换到该日的日界面



任务

任务可以记录您的工作计划,您可以随时了解任务的进展情况。




新建任务

- 1 在任务列表窗口,单击左下方的"新建"按钮;
- 2 在弹出的窗口中,输入任务的标题;



3 单击"开始时间"和"结束时间"后面的下拉按钮"▼"弹出 日期设置框:





4 单击年、月的"◀"、"▶"更改为所需的年、月 再单击所要 设置的日期完成设置;如果单击设置框外侧取消当前的设置返 □;



- 5 输入相关的责任人和内容;
- 6 单击"保存"按钮保存该任务。

编辑任务

- 1 在任务列表窗口,单击所要修改的任务标题进入编辑窗口;
- 2 在弹出的窗口中,修改所要更改的内容;



3 单击"保存"按钮保存所做的修改;单击"删除"按钮删除当前记录。

查询任务

- 1 在任务列表窗口中 单击窗口下方的"查询"按钮;
- 2 在打开的查询窗口,包含文字后输入任务主题包含的关键字;




- 3 在"开始时间"和"结束时间"中设置查询任务可能的时间范 围;如果您没有设定开始时间,查询范围在结束时间前的所有任 务中;如果您没有设定开始时间和结束时间,查询范围没有时间 限制。
- 4 单击"查询"按钮,在任务查询窗口显示查询结果。



便笺

便笺是非常方便的手画板,您可以利用便笺快速记下电话、路线 和会议记录等信息,它带有原笔迹输入、绘画、速记和键盘输入 等方便记录,并提供了三个模板:空白便笺模板、传真模板和画 图模板。



新建便笺

新建空白便笺

- 1 在便笺列表窗口,单击窗口右上方的下拉按钮弹出菜单,选择 "空白便笺"选项:
- 2 弹出"是否使用速记"窗口,如果您希望使用速记方式,单击 "是"按钮: 否则单击"否"按钮: 打开空白便笺窗口;




3 在空白便笺窗口,利用选择的输入法编写所需信息,单击程序 名称弹出菜单,选择"工具"下的选项切换"笔迹"和"键盘" 输入法:

速记:只能单独使用这种输入法,不允许与其他输入法同时使用。 速记输入方法是快速记录文字信息的最好方式。



笔迹: 使用笔迹输入法: 如同在纸上直接书写一样自如。



擦除笔迹: 单击程序名称弹出菜单, 选择"工具"下的"擦 除"选项切换到擦除状态。用触笔在触摸屏上拖曳即 可擦除触笔移动过的笔迹。


键盘: 使用键盘输入, 可以准确的输入文字, 数字和符号, 详细 地使用方法请参阅前面有关输入法的介绍。



- 4 单击"保存"按钮、弹出"输入主题"窗口;
- 5 输入主题后,单击"确认"按钮保存该便笺; 单击"发送"按钮弹出发送传真页面,输入相应的信息后, 单击"发送"按钮发出传真; 单击"退出"按钮,关闭该便笺

新建传真便笺


- 1 在便笺列表窗口,单击窗口右上方的下拉按钮弹出菜单,选择"传真"选项;
- 2 单击窗口下方的"新建"按钮,打开传真窗口;
- 3 在"传真号"的后面,用触笔点击出现光标,利用输入法输入 对方的传真号码,
- 4 通过笔迹输入法或键盘输入法输入其他各项信息;




- 5 单击"发送"按钮,立即发送并打开传送窗口显示传送状态,
- 一般传真的发送时间大约为 3 分钟;
- 6 单击"保存"按钮、保存该传真、单击"退出"按钮关闭该传真。

新建画图便笺

- 1 在便笺列表窗口,单击窗口右上方的下拉按钮弹出菜单,选择 "画图"选项;
- 2 单击窗口下方的"新建"按钮,打开画图窗口;



3 在画图窗口提供了丰富的绘画工具,使用绘图工具绘画;



а	0	笔	记录触笔轨迹
b		直线	
С	0	圆	
d		矩形	
е	A	刷子	
f		填充	用选中的模式填充封闭的区域

g	T	文字	使用键盘输入字符,字体为三种: 12*12,16*16,20*20	
h	‡	移动	先选择移动,再选择某个区域,用触 笔拖曳进行移动	
i	O	旋转	先选择旋转,并在右侧选择转动方 式,再选中某个区域进行旋转	
j		橡皮	擦除任何区域	
k	8	撤消	取消上次操作,只能用一次	
j		新建	整个画板清除成空白	

其中 f、转动, g、橡皮, I、刷子, I、填充, 四种工具有可选 项,在工具面板中显示他们的可选内容。它们的可选内容如下: f 转动:水平翻滚 垂直翻滚二种。

- q 橡皮: 大(九个象素) 小(四个象素) 两种。
- i. 刷子:圆点(约 16 个象素) 方块(16 个象素) 左斜线(10 个象素长) 右斜线(10 个象素长) 四种。
- 1、填充: 填充的是前景色。有黑色、白色、墙面、竖线、横线、 左斜线、右斜线、正网格(横线和竖线组成)、斜网格(左斜线 和右斜线组成)九种。
- 4 单击"保存"按钮、保存该便等;单击"发送"按钮将该便等 诵讨传真发出,发送方法参见"空白便笺"的相关内容。

编辑便笺


- 1 在便笺列表窗口, 选中要编辑的便笺名称;
- 2 单击窗口下方的"编辑"按钮进入编辑窗口;
- 3 修改后 单击"保存"按钮保存所做的修改;



4 单击窗口下方的"删除"按钮、弹出确认窗口、单击"是"按钮完成删除。

理财

理财可以帮助您轻松管理帐务,随时记录收支信息,灵活地统计功能,使您快速了解资金流向。所得税帮您计算个人收入的纳税金额。



流水账

新建流水账

- 1 在流水账窗口 单击窗口左下方的"新建"按钮;
- 2 在新建窗口,单击"时间"后面的下拉按钮弹出设置日期窗口, 选择所要设置的日期,
- 3 输入收入或支出的项目名称;
- 4 单击"收支"后面的下拉按钮"♣"弹出菜单,选择"收"和 "支";
- 5 在"金额"后输入金额的数字。不允许大干"1000000.00";



6 单击"保存"按钮、保存建立的信息。

编辑流水账

- 1 在流水账窗口,选择要编辑的流水账项目后,再次单击该项目 进入编辑窗口;
- 2 在打开的编辑窗口中,修改需要的选项;
- 3 单击"保存"按钮保存所做的修改。

删除流水账

- 1 在流水账窗口,选择要删除的流水账项目;
- 2 单击"删除"按钮后,弹出确认窗口,单击"确定"按钮删除 当前选中的项目;



3 单击"全部删除"按钮、删除所有流水账项目。

统计流水账


- 1 在流水账窗口 单击"统计"按钮;
- 2 在统计窗口 选择"从"和"到"的时间;
- 3 单击"统计"按钮,显示选择时间段的收入、支出和余额;




4 在统计窗口,您可以重新选择时间,重复统计,单击"退出" 按钮退出统计窗口。

计算所得税

- 1 在理财窗口,单击右上角的下拉按钮弹出菜单,选择"所得税" 选项;
- 2 在打开的"所得税"窗口、输入"总收入"总额;
- 3 在"应减费用"后输入您不计算税的支出;
- 4 单击定额扣除后的"下拉按钮"弹出菜单,选择所在地扣税的 定额;



5 单击窗口最下方的"计算"按钮、显示出计算结果。




第四章 工具

金山词霸

金山词霸提供的词库,包括英汉简明词典和汉英简明词典,涵盖了 CET4、CET6、GRE、TOFEL 和商贸用词汇,词条总数高达 10 万条。您可以进行汉语和英语词条的双向查找、解释(包括音标、释义、词条的近义词、反义词),还可以在查询结果中进行重复查询。

界面



查询方法

- 1 在单词输入框中输入想要求查询的单词;
- 2 单词列表中根据模糊查询方法列出所有相似单词;
- 3 确认单词后 按回车健;
- 4 列表框会显示该单词不同解释和词组的列表,而右侧单词解释框内显示所有包括词源、释义、词性变化、动词短语、例句、用

法以及相关词汇等详细内容。

- 5 单击窗口右上方的翻页按钮,显示"前一个"单词或"后一个"单词。
- 6 单击窗口右上方的"历史纪录"按钮,可以查看以前查找过的词汇。

计算器

计算器提供了常用计算器,科学计算器和单位换算器。您可以进行加减乘除运算、开根号、正负值设定、百分比、三角函数、记忆、将显示的数字转换为二进制、八进制、十进制及十六进制等。单位换算方便您查询长度、体积、质量、面积和容积的单位。常用计算器

1 在计算器窗口中,单击程序名称弹出菜单,选择"常用型":



- 2 在计算器窗口,您可以直接用触笔点击键盘进行常用的加减乘除运算,常用计算器按照输入的顺序进行计算,如: 3+4×2=14。 科学计算器
- 1 在计算器窗口中,单击程序名称弹出菜单,选择"科学型";

2 在计算器窗口,您可以直接用触笔点击键盘进行输入,科学计算器按照运算优先级计算结果。



各符号功能说明如下:

0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 数字输入 十进制小数点输入 A. B. C. D. E. F 十六进制数字输入 +, -, *, /, (,) 加减乘除左括号 右括号 CE 删除显示区的内容 清除显示区的内容 C 1/X 求倒数 % 取模 J 平方根 π常量输入 рi e 常量输入 е 复制 复制显示区的数据 粘贴所复制的数据 粘贴 退格 删除光标前字符

存储器中的数加上当前结果 M+ M— 存储器中的数减去当前结果 MR 读存储器中的数据 MC 清除存储器中的数据

常用计算

x^2: 平方 例: 4^2=16 x^3: 立方 例: 2^3=8 x^y: x 的 y 次方 例 2.4^3.2=16.469331584262

10^x: 10 的 x 次方 例: 10^3=1000

e^x: e 的 x 次方 例: e^4=54.598150033144

1/x: 的倒数 例: 1/0.4=2.5 sart: 平方根 例: sart4=2

3√: 立方根 例: cubert(-8)=-2 n!: n 的阶乘 例: 5!=120

loa: 常用对数 例: log1000=3 In: 自然对数 例: In(e^2.3)=2.3

例: 11mod5=1 **№. 取余** sin: 正弦 例: sin(30)=0.5 cos: 余弦 例: cos(60)=0.5

tag: 正切 例


单位换算

- 1 在计算器窗口中,单击程序名称弹出菜单,选择"单位换算" 选项;
- 2 在"输入范围"后,选择输入范围下的单位类别,
- 3 在"输入度量"后选择需要的制式;

tan(30)=0.57735026918963

4 单击"单位名称"弹出菜单选择转换前和转换后的单位;

5 输入转换的数字 单击"转换开始"按钮显示转换结果。




单位类型	单位	缺省 1	缺省 2
长度	千米、米、分米、厘米、毫米、英 里、码、英尺、英寸、海里	*	英尺
面积	公顷、公亩、平方米、平方分米、 平方厘米、平方英里、英亩、平方 码、平方英尺、平方英寸	平方米	平方英尺
体积	立方米、立方厘米、立方码、立方 英尺、立方英寸	立方米	立方英尺
容积	升、毫升、立方英寸、蒲式耳、配 克、加仑、夸脱、品脱、盎司	升	加仑
重量	吨、千克、克、毫克、长吨、短吨、 英担、英石、磅、盎司、打兰、格 令	千克	磅

时钟

时钟可以显示和设定当前所在地的日期、时间,还可以显示世界 其它城市对应的时间。时钟支持多个闹铃设置,提醒您不能错过 重要的信息。

设置当前时间

1 在时钟窗口,单击"城市"名称后的下拉按钮弹出菜单,选择您现在所在的城市。



- 2 设置当前时间,选择时钟表盘下面时、分和秒后,单击"▲"、"▼"更改当前的设定。
- 3 设置当前日期,单击年、月前面的"▲"、"▼"更改当前的设定,并用触笔选择当前的日期;
- 4 在窗口的左下方单击城市名称后面的"▼"弹出菜单,选择您要查看的世界其它城市,后面显示区立即变为设定城市的时间。

设置闹钟

1 单击窗口左上方的"闹钟设置"图标、弹出设置闹钟窗口;



- 2 在设置窗口, 勾选前面的选择框, 输入提示的主题;
- 3 单击"设置"按钮弹出时间设置窗口,在"闹响时间"后单击 "▲""▼"按钮调整时间,或使用三合一键来调整;



- 4 设置"是否提醒"的提醒时间和"提醒信息";
- 5 单击"确定"按钮保存设置。当时钟到了设置的时间,系统弹出提醒窗口。

查看提醒

1 在"工具"程序组中,点击"查看提醒"图标;

配图:

2 在打开的"查看提醒"窗口中,点击窗口下方的"未看提醒"显示未来得及看得提醒,点击窗口下方"已看提醒"显示已经看过的提醒,点击窗口下方的"删除提醒"按钮,显示已删除的提醒。

闹铃提醒


- 1 当您在时钟和日程中设置了闹钟,系统会在设定的时间自动弹出提醒窗口,并伴有设置的声音提示;
- 2 如果您选择"查看提醒"按钮、打开"查看提醒"窗口;



3 如果您选择"不再提醒"按钮,系统不再弹出当前事件的提醒窗口。

密码本

密码本可以记录您的帐户信息和密码信息(比如 Email 用户密码、电话卡、存折卡号等),还可以进行分类管理和查询。



新建帐号

- 1 在密码本列表窗口 单击"新建"按钮;
- 2 在新建窗口、输入密码的名称、帐号、密码和备注;



3 单击"分类"后面的下拉按钮弹出菜单,选择相应的类别。单击"编辑类别"选项您可以增加新的类别。

4 单击"保存"按钮、保存该密码。

编辑帐号

- 1 在密码本列表窗口,点击要编辑的帐号名称;
- 2 点击窗口下方的"删除"按钮删除该帐号;
- 3 点击窗口下方的"编辑"按钮进入编辑窗口,修改该信息。

新建类别

- 1 在密码本列表窗口,单击右上角的类别名称弹出菜单;
- 2点击"编辑类别"选项弹出窗口;
- 3 在"类别名称"下面输入类别名称;
- 4 单击"增加"按钮保存该类别。

图片浏览器

图片浏览器可以显示 16 级灰度图片。您可以将 PC 上的图片保存在外接卡或同步到联想掌上电脑上查看。

查看图片


- 1 在图片浏览器窗口,点击要查看的图片文件;
- 2 点击窗口下方的"打开"按钮,打开图片浏览窗口;如果该图片没有完整显示。您可以使用三合一键上下滚动浏览。或者单击滚动条查看;



- 3 单击窗口上方的""、""箭头可以查看前一张和后一张图片;
- 4 单击"关闭"按钮退出查看窗口。

删除图片文件

- 1 在图片浏览器窗口,点击要查看的图片文件;
- 2 点击窗口下方的"删除"按钮,删除该图片文件。



另存图片文件

- 1 在图片浏览器窗口 点击要查看的图片文件;
- 2 点击程序名称弹出菜单,选择"另存为"选项,弹出另存为窗口;



3 在"图片名"后面输入文件名称;

- 4 在"位置"下面选择图片保存的设备是"本机"或"外接卡";
- 5 单击"保存"按钮完成另存。

外接卡管理器

外接卡就是一个很方便,很有用的工具,它可以备份您的数据同 时还可以通过 PC 端掌上电脑管理器传输数据。您可以通过外接 卡管理器管理外接卡上的文件信息,可以查看外接卡文件,删除 记录 还可以运行卡上的可执行程序 外接卡像个小硬盘 充分 体现了作为外存的方便、灵活的特点。

- 1 将外接卡金手指朝上插入外接卡插槽:
- 2 启动外接卡管理器,打开文件列表窗口;
- 3 使用"三合一"键滚动查看文件。在窗口下方显示文件类型。 如果文件类型为"未知" 那么该文件不能直接打开;



- 4 打开文件: 点击要打开的文件后, 再次点击或点击文件菜单中 "打开"选项;
- 5 复制文件:点击要复制的文件名称后,单击程序名称弹出列表

选择"文件"下的"复制"选项,弹出确认窗口,单击"确定"按钮复制该文件到联想掌上电脑。

6 删除文件:单击要删除的文件名称后,单击程序名称弹出列表选择"文件"下的"删除"选项,弹出警告窗口,单击"确定"按钮删除该文件,单击"取消按钮放弃删除。

设置查看方式


- 1 启动外接卡管理器, 打开文件列表窗口;
- 2 单击程序名称弹出菜单,点击"查看"弹出菜单,勾选"显示" 选项下的名称、大小和修改时间,可以更改显示的项目;
- 3 选择"查看"菜单下的"刷新"选项,更新外接卡的文件显示信息。



电子书

电子书可以查看 HTML 文档、TXT 文档和 EBK 文件。电子书查看 HTML 文档,支持的标记与浏览器相同。

界面介绍



查看电子书

- 1 启动电子书窗口,显示联想掌上电脑和外接卡中所有的电子书 目录列表:
- 2 双击要查看书的名称,显示该书的内容;
- 3 单击"后退"按钮返回上一个画面;单击"前进"按钮进入下
- 一个画面;单击"首页"按钮回到电子书目录窗口。

第五章 网络和邮件

连接调制解调器

您可以通过串口调制解调器或专用调制解调器连接上网。

连接串口调制解调器

天玑 860 串口电缆 转接器 MODEM 电缆 MODEM

提示: 如果您使用专用调制解调器, 请参看专用调制解调器的使用说明。

邮件

邮件可以通过 POP3 服务器在联想掌上电脑上收发和管理邮件。您也可以通过 PC 管理器进行与 PC 之间的邮件同步。

当您启动邮件时,系统自动弹出"邮件设置"的警告窗口。您点击"确定"按钮后打开邮件窗口,您需要首先设置邮件服务器后,才能收发邮件。

设置邮件服务器

您设置好邮件服务器(包括 POP3、SMTP 服务器),以及邮箱地址和密码后,就可以收发电子邮件了。

1 启动邮件软件,单击窗口右上方的下拉按钮"▼"弹出菜单,

选择"邮件设置"选项:

2 在打开的邮件设置窗口,输入您邮箱的 SMTP、POP3 的服务器 名称和邮箱地址以及密码,密码的最大长度为 15 个字符;

如果您使用 FM365 服务器, 只要勾选"使用 FM365 服务器"选项, 系统就会自动出现 FM365 服务器的地址, 您只需输入邮箱地址和 密码。



3 单击窗口右上方的"关闭"按钮,保存该邮件服务器设置,退 出"邮件"应用程序。

如果您切换到邮件的其它窗口,系统提示您保存设置并重新启动 邮件。

写邮件

1 启动邮件软件,单击窗口右上方的下拉按钮"▼"弹出菜单, 选择"写邮件"选项;



2 在收件和抄送后面输入邮件地址,或者点击"收件"或"抄送"按钮弹出窗口,显示"通讯薄"中包含邮件地址的联系人,您用触笔点击所需的联系人后,单击"发送"和"抄送"按钮将邮件地址输入到输入框,多个收件人之间用分号隔开,接收人和抄送人最多为 16 个;



3 在"主题"后面输入主题名称。最大文字长度是 49 个中文字

4 在主题下面的内容区域输入正文内容,邮件正文的大小最大为 16k;



5 输入完成后, 您切换到邮件的其他窗口时弹出提示窗口, 单击"是"按钮保存该邮件。



发件箱

- 1 启动邮件软件,单击窗口右上方的下拉按钮"▼"弹出菜单,选择"发件箱"选项。
- 2 发件箱中保存了您编写的邮件,邮件如果没有被发送,邮件标志闭合,如果邮件发送成功,发送标志打开;



- 3选择邮件名称后,点击程序名称弹出菜单,选择"发送"选项, 如果联想堂上电脑正在联网、立即发送该邮件。
- 4 选择邮件名称后,选择"删除"选项,删除该邮件。
- 5 选择该邮件后,再次点击邮件名称打开该邮件进行编辑。如果 编辑已经发送的邮件,保存后为未发送邮件。

提示: 发件箱中邮件数目最多为 256 个。

接收邮件

- 1 启动邮件软件,单击窗口右上方的下拉按钮" \checkmark " 弹出菜单, 选择"收邮件"选项;
- 2 在打开的收邮件窗口显示新邮件,新邮件按照时间顺序显示。

最上面的邮件为最新邮件。 选择要下载的邮件:

3 单击程序名称弹出菜单、选择"取邮件头"或者"下载邮件" 选项:

取邮件头:

选中某个邮件,点击"下载邮件"项,从服务器上下载邮件的主题、发件人、发送时间;

下载邮件:

选中某个邮件,点击"下载邮件"项,从服务器上下载该邮件的正文,并保存在收件箱中。如果您没有将邮件下载到机器中,该邮件是新邮件。

提示: 下载的邮件大小不允许超过 20KB。



收件箱

- 1 启动邮件软件,单击窗口右上方的下拉按钮"▼"弹出菜单, 选择"收件箱"选项,
- 2 收件箱中保存了您接收的所有邮件,收件箱中邮件数目最多为 256 个;如果某邮件没有阅读过,阅读标志为闭合;如果已经阅读过,阅读标志为打开;

浏览邮件

1选择邮件名称后,点击程序名称弹出菜单;

2点击"浏览"选项打开这封邮件,或者选择邮件后再次单击也 可以打开这封邮件。


回复邮件

- 1选择邮件名称后,点击程序名称弹出菜单:
- 2点击"回复"选项打开写邮件窗口;
- 3 输入邮件内容。
- 4点击窗口中的"返回"按钮、保存该邮件返回到收件箱窗口。 删除邮件
- 1选择邮件名称后,点击程序名称弹出菜单;
- 2点击"删除"选项弹出警告窗口;
- 3 单击"确定"按钮删除该邮件、单击"取消"按钮放弃删除。 转发邮件
- 1选择邮件名称后,点击程序名称弹出菜单;
- 2点击"转发"选项打开写邮件窗口;
- 3 输入"收件""抄送"邮件地址和邮件内容;
- 4点击窗口中的"返回"按钮,保存该邮件返回到收件箱窗口。

浏览网络

设置ISP


- 1 在"网络"组中点击"拨号"图标启动"拨号信息"窗口;
- 2 在 "连接 ISP" 后 输入 ISP 的名称;
- 3 输入连接 ISP 的电话号码、用户名和密码:




- 4 勾选终端窗口出现在拨号前和拨号后;
- 5 单击"继续"按钮、系统开始拨号连接 ISP。

浏览网络

- 1 点击 图标,打开浏览器窗口;
- 2 在窗口的地址栏输入要访问的网址后:
- 3点击"qo"按钮 系统弹出正在拨号的提示信息; 如果此前没有设置拨号,此时会弹出窗口,提醒先进行拨号设置;



4 拨号连接成功后,显示访问的网站。




提示:

1 浏览器支持 HTML1.0 的子集, 只支持三种字型的显示。

WML 浏览器

如果您希望访问 WAP 网站, 您可以启动 WML 浏览器进行浏览。使 用 WML 浏览器访问的 WAP 网站,主要是文字信息,可以增快访问 速度。WML 浏览器基本支持 WML Specification Version 1.2。



按钮	名称	功能描述	
6 -	停止	停止网页下载	
R. D	刷新	重新下载当前网页	
	主页	返回到所设的主页	
	收藏	收藏常用网站	
C ULL	回退	回到前面的页面	
»»>	前进	点击了"回退"按钮后,点击"前进"钮,可浏览当前显示页面之后浏览的页面另外,每当点击了"主页"按钮后,"进"按钮不在保存刚才的记录。	
"goୁ	连接	开始连接网站并下载₌	

PALM365 网站

PALM365 网站是联想集团提供的移动互联网站。您可以通过访问 PALM365 网站(www.palm365.com)和 PALM365 的 POP3 邮箱浏览 和下载 PALM365 邮件,在内容信息方面,浏览最新的新闻和生活 资讯,也可以下载 PALM365 网站提供的各类新闻的 EBK 文件。

下载EBK 文件

- 1 启动浏览器 在网址栏输入"www.palm365.com" 登录 PALM365 网站:
- 2 在网页中,点击链接下载所需新闻的".ebk"文件;

- 3 在"网络"程序组中,单击"PALM365 网站"图标启动该程序;
- 4 在窗口中选择要阅读的.ebk 文件,显示该文件的内容。

第六章 资料和游戏

资料

资料提供了日常需要的生活资讯,包括:邮编和区号、特服电话、 世界节庆日 网址和国际区号。

邮编和区号

- 1 在资料窗口,单击窗口右上角的下拉按钮"▼"弹出菜单;
- 2 选择"邮编和区号"选项,打开邮编和区号窗口;
- 3 在窗口中,按照直辖市、省和自治区分类,点击要查询城市所 在的区域,如查询"武汉",点击"湖北";




4 在打开的湖北省各市列表中,拖动滚动条浏览各市的区号和邮 编;

5 点击"关闭"按钮关闭当前窗口。

特服电话

特服申话可查阅全国通用的特殊服务申话。如 114。

- 1 在资料窗口,单击窗口右上角的下拉按钮"▼"弹出菜单:
- 2 选择"特服电话"选项,打开特服电话窗口;
- 3 在窗口中分为"免收市话通话费"和"计次收取市话通话费" 两类;



- 4 在窗口中 拖动滚动条查看所需的电话;
- 5 点击"关闭"按钮关闭该窗口。

世界节庆日

世界节庆日包括了中国节日、国际节日和世界纪念日。

- 1 在资料窗口 单击窗口右上角的下拉按钮"▼"弹出菜单;
- 2 选择"世界节庆日"选项,打开世界节庆日窗口;
- 3 在窗口中分为"中国节日""外国节日"和"世界纪念日"三

类, 在节日名称后注明了对应的时间;



- 4 在窗口中,拖动滚动条查看所需的节日;
- 5 点击"关闭"按钮关闭该窗口。

网址

网址主要记录了新闻与媒体、综合与门户、政府与组织、电脑与 网络、科技与教育、卫生与健康、工业与商业、金融与证券、文 娱与体育 生活与服务; 另外还提供了联想集团的网站。

- 1 在资料窗口,单击窗口右上角的下拉按钮"▼"弹出菜单;
- 2 选择"网址"选项 打开网址窗口;
- 3 点击所要查询的分类名称, 打开包含的网址信息;



- 4 在窗口中, 拖动滚动条查看所需的网址;
- 5 点击"关闭"按钮关闭该窗口。

国际区号

国际直拨区号提供了世界各个国家的直拨区号,按照国家名称的 汉语拼音顺序排列。

- 1 在资料窗口,单击窗口右上角的下拉按钮"▼"弹出菜单;
- 2 选择"国际区号"选项, 打开国际区号窗口;

国际区号		X
贝宁	229	•
比利时	32	
冰岛	354	i
波兰	48	
玻利维亚	591	
伯利兹	501	
博茨瓦纳	267	
布基纳法索	226	
布隆迪	257	
朝鲜	850	
赤道几内亚	240	
丹麦	45	
德国	49	
东萨摩亚(美)	684	
多哥	228	
		······································

- 3 在窗口中, 拖动滚动条查看所需的国际区号;
- 4 点击"关闭"按钮关闭该窗口。

游戏

联想掌上电脑提供了<mark>猜数字、</mark>反转棋、泡泡、<mark>推箱子、华容道、</mark> 搭积木、同花顺、孔明棋。

猜数字 推箱子、华容道 搭积木(俄罗斯方块) 参见天玑 e 卡通 (50 ─59 页)的说明书』

反转棋

这是一个智力游戏,棋手和机器对弈,用自己的棋子夹吃对方的棋子,最后以判断占领棋盘格数多为获胜。

游戏规则: 棋盘为 8×8 的方形, 在棋盘的空格处落子, 每方每 次下一子,日该棋子和至少一个己方棋子之间(不论横向、竖向 或 45 度斜向) 至少有一个位置,且这些位置必须全部为敌方棋 子。落子后,中间这些敌方棋子被反转为己方。到棋盘下满或双 方均不能再下为止、占格数多的一方即为获胜方。

- 1 为满足规则,刚开始新游戏时,棋盘中央预设四个棋子,双方 各两个:
- 2 如果其中一方没有位置可以下子,则判轮空,由对方接着下子;
- 3 行棋讨程中,如果其中一方被完全转为对方棋子,则直接判对 方获胜。

游戏方法。

- 1点击窗口下方的"新游戏"按钮开始本轮游戏;
- 2"级别"用来设定当前计算机水平、点击"级别"按钮、游戏在"初 级" "中级"和"高级"之间切换;
- 3"提示"用来显示当前局势下较好的应对位置,是用来提示棋手 或便干初学者学习的。
- 4点击"关闭"按钮结束游戏。如果双方子数相等,则双方战成和 局, 此时可以按新游戏重新开始。

孔.明棋

游戏规则。

1选择一个棋子、棋子变为黑色;

- 2在一条线的方向上间隔一个棋子点击空格,中间的棋子消失,
- 3重复多次,尽量使棋盘上只留下一个棋子。

如果您没有棋子可以走,游戏结束。

游戏方法:

- 1点击窗口左上方的"新游戏"按钮。游戏重新开始;
- 2点击窗口左上方的下拉按钮 ▼ 弹出菜单,选择不同关,数字越大,难度越大;
- 3点击"悔棋"按钮、游戏恢复到前一步的窗口;
- 4点击"关闭"按钮结束游戏。如果双方子数相等,则双方战成和局,此时可以按新游戏重新开始。

同花顺

游戏规则

随机出 5 张牌,你可以选择保留其中的任意牌。然后可以点击"揭底",所有保留的牌不变,其他牌换新。此时可以看到本局的结果。每一局自动减去 5 分。

各种组合的分值依次为:

- 一个大于 10 的对, 5 分
- 两个对, 10分
- 三张相同的, 15分
- 顺子, 20分

- 5 张牌的花色相同, 25 分
- 三张相同和二张相同的牌, 40分
- 四张相同的, 125分
- 同花顺, 250分
- 同花大顺, 2000分

泡泡

游戏规则

该游戏中有5类不同的泡泡图形,只需要把相邻(水平或垂直方向)的图形相同的泡泡消掉就可以挣分了,一次性消掉的泡泡越多得分也就越高。游戏界面中不存在相邻且图形相同的小泡泡时,游戏就结束了。若游戏结束时您的得分足够高,就可以荣登排行榜!游戏方法

游戏方法:

- 1. 点击"泡泡"程序名称弹出菜单;
- 2. 选择"设置"下的"图片设置"选项:在弹出窗口中选择自己喜欢的图形;
- 3. 选择"系统"下的"新游戏"选项,重新开始新游戏;点击"重玩"选项,重新开始刚才的画面;
- 4. 选择"系统"下的"反悔"选项,撤销最后一步操作:


5. 选择"系统"下的"存盘",可以在游戏中间保存 游戏状态,下次可以接着玩;下次玩时,先点击"系 统 "下的"读盘"将游戏状态读入后,就可以接着 玩了。

第七章 设置

对比度

您调整对比度可以改变显示屏的明亮度, 当外接环境发生变化时, 您可能需要调整对比度改善显示效果。

- 1 在"设置"程序组中单击"对比度"图标,启动"对比度"窗□:
- 2 在窗口中用触笔拖动或点击"亮……暗"下的滑块;
- 3 向左拖动滑块亮度变大, 向右拖动滑块亮度变暗;



4 单击"保存"按钮,保存所作的设置;单击"取消"按钮放弃 更改。


技巧:

您可以长按"三合一"键弹出"对比度"窗口,上下滚动"三合一"键改变明暗度,按下"三合一"键保存设定。

开关机

您可以设置开机进入的默认窗口和自动关闭机器的时间。

- 1 启动"开关机"窗口;
- 2 在开机设置中勾选开机时进入的窗口,系统默认为"上次关机 画面";
- 3 在关机设置中,勾选自动关机的间隔时间,系统默认为"3 分钟":




4 单击"保存"按钮,保存所作的设置;单击"取消"按钮放弃更改。

密码设置

您可以设置联想掌上电脑的开机密码和保密的应用程序。

设置密码

- 1 启动"密码设置"窗口;
- 2 在"新密码"下输入新密码和确认密码。确保二者一致。密码的最大长度是 15 个字符;
- 3 输入忘记密码时的"提示问题"和"回答";



- 4 在"保密的应用程序"下,勾选要保密的应用程序;
- 设置完成后,进入保密的应用程序时需要输入正确的密码后才能进入。
- 5 单击"保存"按钮,保存所作的设置;单击"取消"按钮放弃更改。

提示: 当您再次进入"密码设置"窗口时,需要输入设定的密码。

更改密码

1 启动"密码设置"窗口;

- 2 在打开的"输入密码"窗口中、输入旧密码;
- 3 在打开的密码设置窗口中, 勾选"更改密码"选项;
- 4 在弹出的提示窗口中,单击"确定"按钮;
- 5 输入新密码和其他的内容;
- 6 单击"保存"按钮完成更改密码;单击"取消"按钮放弃更改。

忘记密码

如果您忘记了密码,您可以通过三种方式来清除密码:

回答问题

1 在"输入密码"窗口,点击"忘了密码"按钮;



2 在"忘了密码"窗口,点击"回答问题"按钮:



3 在回答问题窗口,显示您设置密码使输入的提示问题,您输入 对应的答案:



4 点击"确定"按钮,如果回答正确,自动清除原来的密码,您 可以重新设置;如果回答不正确,弹出提示窗口,单击"确定" 按钮关闭串口后,返回上一级窗口。

清除数据

- 1 在"输入密码"窗口,点击"忘了密码"按钮;
- 2 在"忘了密码"窗口,点击"清除数据"按钮;
- 3 在打开的警告窗口中,单击"是"按钮,清除联想掌上电脑储 存的用户所有数据和密码:
- 4 清除完成后、弹出提示成功窗口。

如果您在 PC 上有备份的数据,可以将数据同步回联想掌上电脑 中。

警告:

您选择"清除数据"的方法。将清除您在联想掌上电脑中储存的 所有数据 请您慎重使用。

为了避免意外情况下丢失数据所造成的损失,请您及时备份数 据。

其他帮助

- 1点击"其他帮助"按钮弹出窗口;
- 2 在窗口中显示一个"匹配数";
- 3 请您将匹配数和个人信息传递给售后服务部门:
- 4 当核实您的身份无误后,会电话告知您一个随机数,输入在匹 配数后:




5 点击"确定"按钮后,会自动清除密码。

声音设置

设置声音方案

- 1 启动声音设置窗口;
- 2 在 "编辑方案"中 单击 "▼" 弹出列表 选择需要的声音方案;
- 3 在"编辑方案"中,单击"查看"按钮弹出窗口,显示选中方案的详细信息;点击"自定义"按钮弹出窗口,可以为每个事件设置声音,单击"保存"按钮返回"声音设置"窗口;点击"删除"按钮弹出窗口,可以删除声音方案;



4 单击"保存"按钮,保存当前设定,单击"取消"按钮放弃更改。

输入乐曲

- 1 启动声音设置窗口;
- 2 在"编辑声音"中、单击"输入"按钮打开输入曲谱的窗口;
- 3 选择合适的调号、节拍、时值和音高;
- 4 在窗口下方点击相应的音名,便可在中间的文本输入框中显示 对应的音符:



- 5 删除音符时 点击"退格"按钮;
- 6 试听输入的音符时 点击"试听"按钮;
- 7点击"保存"按钮弹出保存窗口,输入声音的名称后,单击保 存按钮;单击"取消"按钮不保存制作的乐曲退出该窗口;或者 单击"关闭"按钮关闭该窗口。

琴键谱曲

- 1 启动声音设置窗口;
- 2 在"编辑声音"中,单击"谱写"按钮打开琴键谱曲的窗口;

3 选择调号后,点琴键即可得到一个音,点键的时间长短可以得 到声音的不同时值:



4 其它操作同"输入曲谱"窗口。

手写设置

您可以在手写设置中,设置手写后提示间隔的时间和提示的文字 个数。

- 1 启动"手写设置"窗口;
- 2 单击"识别等待时间"后的下拉按钮弹出菜单,选择要等待得 时间:
- 3 单击"可选字数"后的下拉按钮弹出菜单,选择候选字的个数;
- 4 勾选了"识别不常用汉字"选项,系统将扩大识别的汉字范围, 但可能速度会稍慢;
- 4 勾选了"汉字备选功能",您可以在手写和全屏手写输入时。 可以连续输入 30 个汉字, 详细使用方法参看第三章的相关部分;



更改


4 单击"保存"按钮保存设定;单击"取消"按钮放弃更改。

笔校准

当您发现触笔点击反应不准确时,您需要再次进行笔校准。

1 启动"笔校准"窗口;





- 2点击"再校准"按钮,打开笔校准窗口;
- 3 按照屏幕提示 用触笔依次点击十字中心;
- 4 校准完成后,单击窗口右上角的"关闭"按钮。

主人信息

您填写的主人信息可以设置在开机时显示。如果机器遗失,拾到者会根据信息交还给您。当您第一次进入"主人信息"时,系统自动为机器提供唯一的序列号,通过这个序列号您可以获得联想集团提供的服务,如在 PALM365 网站提供的免费电子书。

- 1 启动"主人信息"窗口;
- 2 勾选"开机时显示主人信息";
- 3 输入姓名、单位、地址、E-mail 和电话信息;



- 4 用触笔点击"照片"后文本区域弹出窗口,点击"选择照片"下的"▼"弹出列表,选择需要的文件;单击"保存"按钮保存设定返回主人信息窗口;
- 5 在主人信息窗口,单击"保存"按钮保存设置,单击"取消"按钮放弃更改。

提示:

主人照片可以通过 PC 端管理器传输到联想掌上电脑。

第八章 PDA 通讯

第一节 与PC 通讯

PC 管理器

PC 管理器包括九个部分,分别为日程、通讯薄、便笺、任务、密码本、邮箱、同步、文件传输、外接卡,其中日程、通讯薄、便笺、任务、密码本、邮箱可以在 PC 上操作,包括新建、添加、删除和修改。同样,同步、文件传输和外接卡可以实现 PC 与联想掌上电脑之间的通讯,包括文件传输和同步。

安装PC管理器

PC 管理器的安装遵循标准的 Windows 风格,只要您将软盘插入驱动器中,运行安装程序"Setup.exe"文件,您就可以在安装向导下逐步安装。


- 运行 setup.exe 文件。显示安装向导的进度条。
- 2. 在弹出的欢迎窗口,单击"下一步"按钮;
- 3. 单击"浏览"按钮,更改安装路径,或者单击"下一步"按 照默认路径"联想"安装;
- 4. 安装完成后,显示成功窗口,单击"完成"按钮。

启动

单击"开始"按钮弹出菜单,选择"程序/联想"下的"PC 管理器"选项。

界面

PC 管理器是联想掌上电脑在 PC 端数据管理的工具,通过它您可 以在联想掌上电脑和 PC 之间传输。同步数据。您也可以在 PC 端 编辑数据。



状态栏

在 PC 端编辑数据

在 PC 管理器中对数据的管理方式同联想掌上电脑是相似 的, 当您进入其中一个应用程序时, 可以选择新建、对原有的资 料修改或删除不需要的资料。

在 PC 上管理各个应用程序的数据方式比较相近,所以只以 在"诵讯簿"中新建和编辑数据为例介绍。其他应用程序的使用 可以参考下面的操作。

在"PC管理器窗□"单击窗□中"诵讯簿"图标:

- 2. 单击窗口左上角的"编辑类别"按钮, 弹出窗口;
- 3. 在"类别名称"后面输入类别名。如"朋友"单击"加入" 按钮添加类别:
- 单击"确定"按钮、关闭"编辑类别"窗口;
- 在"PC管理程序窗口"单击"编辑类别"后面的"下拉按 钮" 选择要添加联系人的类别:
- 单击窗口左下方的"新建记录"按钮;
- 7. 在窗口右侧输入联系人的信息后,单击"保存记录"按钮, 将当前的联系人信息添加到当前类别中;
- 8. 单击"复制记录"按钮,系统提示"以当前内容复制一个" 单击"是"按钮复制一个新的记录;
- 9. 单击"上一个"或"下一个"按钮,查看当前记录的"前一 个"或"后一个"记录;
- 10 单击"删除"按钮、删除当前联系人的记录。

整理旧资料

 在"PC管理器窗□"单击窗□中"文件"弹出菜单、选择 "整理旧资料":



- 2 在打开的窗口中 选择时间;
- 3 单击"开始整理"按钮清除该时间以前的所有资料。

在 PC 端导入导出通讯簿文件

PC 管理器可以导入通讯簿文件或 Out look Express 中的通讯簿文件,您可以将导出的通讯簿文件直接导入到 PC 信息管理器中,不需要再费心录入。请您按照下面的方法来导入。

从PC管理器导出通讯簿文件

- 1 在 PC 管理器窗口, 单击窗口左侧的"通讯簿"图标打开该窗口:
- 2 单击"文件"弹出菜单、选择"导入"选项;
- 3 在打开的窗口中,单击窗口下方文件类型后的下拉按钮,选择保存为"逗号分隔的文本文件";
- 4 输入文件名称和文件保存的路径;
- 5 单击"导出"按钮完成导出。

从 Outlook Express 5 导出通讯簿文件

- 1. 在 Out look Express 窗口中,单击"文件"弹出菜单,选择 "导出/通讯簿"选项;
- 2. 在打开的窗口中,点击"Text File (Comma Separated Values)",单击"导出"按钮;
- 3. 在打开的窗口中,单击"浏览"按钮选择导出文件保存的目录和文件名(文件必须保存为 txt 文件),单击"下一步"按钮;
- 4. 在打开的"CSV导出"窗口,根据自己所需要内容选择导出内容如"移动电话",单击"完成"按钮导出地址簿文件。


导入通讯簿文件

- 1. 在 PC 管理器窗口中,打开"通讯簿"窗口;
- 2. 单击窗口右下方的"从文件导入"按钮,弹出"打开"窗口;
- 3. 选择从导出的"通讯簿文件" 单击"打开"按钮;
- 4. 在弹出的"对应"窗口,窗口左侧是您要导入文件的项目名称,中间窗口显示联想掌上电脑中的项目,您用鼠标选择对应的两个项目名称,单击 >>> 按钮显示在右侧窗口中,

- 5. 单击"开始导入"按钮、按照上面窗口的对应关系即可导入 通讯簿。
- 6. 导入完成后, 弹出导入成功窗口。

邮箱

在邮箱中可以新建、删除、修改、阅读、回复转发和整理邮箱。邮箱分为收件箱、发件箱、收件存档和发件存档四个邮件目录。 界面



收件箱

阅读邮件

- 1 在"收件箱"窗口,点击要阅读的邮件名称;
- 2 点击按钮区的"阅读"按钮、或者双击邮件名称打开邮件。

回复转发邮件:

- 1 在"收件箱"窗口。点击要回复或转发的邮件名称;
- 2 点击按钮区的"回复转发"按钮 弹出邮件窗口;
- 3 在窗口中、输入"收件""抄送"和"主题";
- 4 在"内容"栏输入邮件内容;
- 5 点击"确定"按钮、保存该邮件。

删除邮件

- 1 在"收件箱"窗口,点击要删除的邮件名称:
- 2 在弹出的"确认"窗口中,单击"确定"按钮删除该邮件。

整理邮箱

- 1 点击按钮区的"整理邮箱"按钮、清除处理邮件时遗留下的邮件碎片、可以优化文件并节省空间,
- 2 整理完成后 弹出"通知"窗口表明完成邮箱整理。



邮件存档

1 用鼠标点击要存档的文件;

按住"CTRL"键点击可以选择多个邮件、按住"SHIFT"键点击最上面和最下面的文件名称。可以同时选择两个文件间的所有文件,

2 点击按钮区的"邮件存档"按钮,将选择的邮件备份保存在PC 机上。

发件箱

新建邮件

- 1 在"发件箱"窗口单击"新建"按钮、弹出"新邮件"窗口;
- 2 在窗口中、输入"收件""抄送"和"主题";
- 3 在"内容"栏输入邮件内容;



4点击"确定"按钮、保存该邮件。

修改邮件

- 1 在"发件箱"窗口、选择要修改的邮件;
- 2 单击"修改"按钮或双击该邮件,弹出邮件编辑窗口;
- 3 您可以修改邮件的"收件人""抄送""主题"和"内容":
- 4 单击"确定"按钮保存修改。

删除邮件

- 1 在"发件箱"窗口,选择要删除的邮件;
- 2 在弹出的"确认"窗口中,单击"确定"按钮删除该邮件。

发件存档

拷贝到发件箱

- 1 在"发件箱"窗口,选择要拷贝到发件箱的邮件;
- 2 单击"拷贝到发件箱"按钮,将选择的邮件拷贝到"发件箱"。提示:

在"发件存档"的其他操作与"发件箱"相同,请查阅本章前面的相关内容。

收件存档

拷贝到收件箱

- 1 在"收件箱"窗口,选择要拷贝到收件箱的邮件;
- 2 单击"拷贝到收件箱"按钮、将选择的邮件拷贝到"收件箱"。提示:

在"收件存档"的其他操作与"收件箱"相同,请查阅本章前面的相关内容。

传输数据

传输数据可以在 PC 与联想掌上电脑和外接卡之间传输文件。

- 通过通讯电缆将 PC 的串口和联想掌上电脑相连,连接后 联想掌上电脑自动启动"开始连接"提示界面,PC 端显 示出联想掌上电脑的内容;
- 启动 PC 上的 "PC 管理器", 单击 "工具" 弹出菜单选择 "系统设置"选项,
- 在打开的窗口中,单击"传输端口"后下拉按钮选择"端口 COM1"或"端口 COM2";单击"传输速率"后的下拉按

钮选择合适的传输速率后,单击"确定"按钮返回 PC 管理器窗口:



- 在窗口左侧单击"文件传输"图标;
- 在窗口右侧分别显示出 PC 和联想掌上电脑的文件目录列表,单击窗口右上角的下拉按钮弹出菜单,可以切换联想掌上电脑和外接卡;
- 点击要传输的文件名称,单击窗口中间"传输"按钮弹 出文件传输窗口,显示传输状态;或者选择文件后,单 击鼠标右键弹出菜单,选择"上传文件"和"下传文件" 选项;



• 传输完成后 系统弹出传输成功窗口。

注意事项

您在修改联想掌上电脑上数据时,请及时备份原有数据(通过新建文件和目录)以防在误操作或意外情况发生时丢失

数据。

- 2. 在下载操作时,请确认联想掌上电脑上有足够的空间更新。
- 3. 您下载数据时,请确认电池有足够的电量。

同步数据

- 1. 通过通讯电缆将 PC 的串口和联想掌上电脑相连;
 - 启动 PC 上的 "PC 管理器", 单击 "工具" 弹出菜单选择 "系统设置"选项,
 - 在打开的窗口中,单击"传输端口"后下拉按钮选择"端口 COM1"或"端口 COM2";单击"传输速率"后的下拉按钮选择合适的传输速率后,单击"确定"按钮返回 PC 管理器窗口;



- 2. 在窗口左侧单击"同步"图标,右侧显示同步应用程序的名称;
- 3. 双击应用程序名称,您可以选择同步方式,或者选择应用程序名称后,单击"方式选择"按钮进行选择。



- 设置完成后 单击窗口右下方的"采用"按钮确认方式; 4.
- 5. 单击"同步"按钮 系统开始同步;
- 6. 同步完成后 显示同步成功信息。

附录 故障排除

忘记密码

您为了保护联想掌上电脑中的数据设置了密码。如果您忘记了密码,可以通过"密码提示问题""清除数据"或"其他帮助"三种方法获得解决的方法。

但特别提醒,为了减少不便,请您一定要牢记密码,并且经常备份数据。

屏幕显示异常

屏幕显示不正常时,可能与您所在的环境有关:可能温度太低或者有磁场影响。请您不要在超出本手册指明的工作环境下使用本机器。

如果长时间暴露在直射阳光下,可能造成联想掌上电脑屏幕暂时 一片黑暗,这是 LCD 的正常情况,不是永久问题。

无法通过红外传输名片

红外传输名片时,请确认两台联想掌上电脑之间没有障碍物,距离不超过 15cm。如果房间内有其他光源也可能影响传输,请尝试改变到不同的位置。

屏幕没有反应

当联想掌上电脑的屏幕没有反应,或其他情况需要重新启动时,用触笔按下机器背面的"复位键"即可重新启动。重新启动后,应用程序中打开而未保存的数据会丢失。

没有存储空间

联想掌上电脑提供了大容量的空间存储数据。当系统提示您所剩的存储空间比较少时,您可以启动"设置"下的"碎片整理",优化您的存储空间和删除不需要的文件。详细的使用方法请参考第七章的相关内容。

触笔点选不准确

当您使用触笔操作时,如果发现触笔点选的位置不准确时,您需要重新校准指针。

您可以启动"设置"下的"笔校准" 进行重新校准。

无法进行同步

当您通过 PC 端掌上电脑管理器同步通讯簿、日程表等信息时,请不要打开联想掌上电脑上的相应的应用。您退出打开的应用程序后,再尝试同步。